6. Schaltteillisten

6.1. Schaltteilliste - HF-Teil

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C1	Glimmerkondensator	10,4 pF ±0,2 pF	ED 80 - 34
C2	Glimmerkondensator	17,5 pF ±0,2 pF	ED 80 - 34
C3	Glimmerkondensator	18,1 pF ±0,2 pF	ED 80 - 34
C4	Glimmerkondensator	18,1 pF ±0,2 pF	ED 80 - 34
C5	Glimmerkondensator	17,5 pF ±0,2 pF	ED 80 - 34
C6	Glimmerkondensator	10,4 pF ±0,2 pF	ED 80 - 34
C8	Glimmerkondensator	120 pF ±10%/250 V	CGV 8/120/10/250
C9	Glimmerkondensator	120 pF ±10%/250 V	CGV 8/120/10/250
C10	Glimmerkondensator	120 pF ±10%/250 V	CGV 8/120/10/250
C11	Drehkondensator		ED 80 - 1
C12	Trimmer		ED 80 - 1
C13	Keramikkondensator	68 pF	CCH 31/68
C15	Keramikkondensator	27 pF	CCH 31/27
C16	Glimmerkondensator	120 pF ±10%/250 V	CGV 8/120/10/250
C17	Keramikkondensator	27 pF	CCH 31/27
C18	Keramikkondensator	5 pF	CCG 41/5
C20	Keramikkondensator	68 pF	CCH 31/68
~~C21~~	~~Trimmer~~		~~ED 80 - 1~~
C22	Keramikkondensator	68 pF	CCH 31/68
C24	Keramikkondensator	27 pF	CCH 31/27
C25	Glimmerkondensator	120 pF ±10%/250 V	CGV 8/120/10/250
C26	Glimmerkondensator	120 pF ±10%/250 V	CGV 8/120/10/250
C27	Glimmerkondensator	120 pF ±10%/250 V	CGV 8/120/10/250
C28	Glimmerkondensator	120 pF ±10%/250 V	CGV 8/120/10/250

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C29	Keramikkondensator	27 pF	CCH 31/27
C30	Ks-Kondensator	0,5 µF/60 V	CKL 1/0,5/60
C32	Keramikkondensator	68 pF	CCH 31/68
C33	Trimmer		ED 80 - 1
C34	Keramikkondensator	68 pF	CCH 31/68
C36	Keramikkondensator	27 pF	CCH 31/27
C37	Keramikkondensator	47 pF	CCH 31/47
C41	Keramikkondensator	27 pF	CCH 31/27
C42	Lufttrimmer Keramikkondensator	1,9...11 pF 22 pF	CV 61509 CCH 31/22 parallel
C43	Lufttrimmer Keramikkondensator	1,9...11 pF 22 pF	CV 61509 CCH 31/22 parallel
D1	Durchführungsfilter		DFP 13500
D2	Durchführungsfilter		DFP 13500
D3	Durchführungsfilter		DFP 13500
D4	Durchführungsfilter		DFP 13500
D5	Durchführungsfilter		DFP 13500
D6	Durchführungsfilter		DFP 13500
D7	Durchführungsfilter		DFP 13500
D8	Durchführungsfilter		DFP 13500
L1	Spule	27 nH	ED 80 - 34.15
L2	Spule	27 nH	ED 80 - 34.15
L3	Spule	29,5 nH	ED 80 - 34.14
L4	Spule	27 nH	ED 80 - 34.15
L5	Spule	27 nH	ED 80 - 34.15
L11	Kreis-L		ED 80 - 1

10266
5
.32

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
L12	Kathodendrossel		ED 80 - 1.30
L13	Drossel		DUC 134/5,6
L14	Drossel		DUC 134/5,6
L15	Drossel		ED 80 - 1.30
L16	Drossel		DUC 134/5,6
L18	Kreis-L		ED 80 - 1
L19	Kathodendrossel		ED 80 - 1.30
L20	Drossel		DUC 134/5,6
L21	Drossel		DUC 134/5,6
L22	Drossel		ED 80 - 1.30
L23	Drossel		DUC 134/5,6
L25	Kreis-L		ED 80 - 1
L26	Kathodendrossel		ED 80 - 1.30
L27	Drossel		DUC 134/5,6
L28	Drossel		DUC 134/5,6
L29	Filterspule		ED 80 - 1.15.8
L30	Koppelspule		ED 80 - 1.15.9/2
L31	Filterspule		ED 80 - 1.26.1
L32	Koppelspule		ED 80 - 1.15.9
L33	Drossel		ED 80 - 1.31
R2	Schichtwiderstand	100 kΩ/0,1 W	WF 100 k/0,1
R3	Schichtwiderstand	500 Ω/0,1 W	WF 500/0,1
R4	Schichtwiderstand	2 kΩ/0,5 W	WFO 2 k/0,5
R6	Schichtwiderstand	500 Ω/0,1 W	WF 500/0,1
R7	Schichtwiderstand	100 kΩ/0,1 W	WF 100 k/0,1
R8	Schichtwiderstand	2 kΩ/0,5 W	WFO 2 k/0,5

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R10	Schichtwiderstand	600 Ω/0,1 W	WF 600/0,1
R11	Schichtwiderstand	200 Ω/0,1 W	WF 200/0,1
R12	Schichtwiderstand	16 kΩ/0,5 W	WFO 16 k/0,5
R13	Schichtwiderstand	10 Ω/0,05 W	WF 10/0,05
R14	Schichtwiderstand	160 kΩ/0,1 W	WF 160 k/0,1
R15	Schichtwiderstand	8 kΩ/0,1 W	WF 8 k/0,1
R16	Schichtwiderstand	300 kΩ/0,1 W	WF 300 k/0,1
Rö1	Triode		E 86 C
Rö2	Triode		E 86 C
Rö3	Triode		E 86 C

6.2. Schaltteilliste - Verzwölffacher

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C51	Keramikkondensator	22 pF	CCG 68/22
C52	Keramikkondensator	47 pF	CCH 68/47
C53	Keramikkondensator	2200 pF	CCG 94/2200
C54	Keramikkondensator	1000 pF	CCG 94/1000
C55	Keramikkondensator	1000 pF	CCG 94/1000
C56	Keramikkondensator	2 pF 2 pF	CCG 41/2 CCG 55/2 in Serie
C57	Drehkondensator		ED 80 - 2
C58	Lufttrimmer	1,3...5 pF	CV 61504
C59	Ker.Rohrtrimmer	0,75...5 pF	CV 7205
C60	Ker.Rohrtrimmer	0,75...5 pF	CV 7205
C61	Keramikkondensator	1000 pF	CCG 94/1000
C64	Keramikkondensator	3 pF	CCG 68/3
C65	Lufttrimmer	1,3...5 pF	CV 61504
C67	Keramikkondensator	15 pF	CCH 62/15
C68	Keramikkondensator	15 pF	CCH 62/15
C69	Keramikkondensator	680 pF	CCG 94/680
C70	Keramikkondensator	680 pF	CCG 94/680
C74	Lufttrimmer	1,3...5 pF	CV 61504
C75	Keramikkondensator	33 pF	CCH 31/33
C76	Keramikkondensator	33 pF	CCH 31/33
C77	Keramikkondensator	100 pF	CCG 91/100
C78	Glimmerkondensator	120 pF ±10%/250 V	CGV 8/120/10/250
C80	Lufttrimmer	1,3...5 pF	CV 61504
C81	Keramikkondensator	4 pF	CCG 41/4
C82	Keramikkondensator	27 pF	CCH 31/27
C83	Glimmerkondensator	120 pF ±10%/250 V	CGV 8/120/10/250

0266

35

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C84	Trimmer		ED 80 - 2
D11	Durchführungsfilter		DFP 13501
D12	Durchführungsfilter		DFP 13501
D13	Durchführungsfilter		DFP 13501
D14	Durchführungsfilter		DFP 13501
D15	Durchführungsfilter		DFP 13501
D16	Durchführungsfilter		DFP 13501
D17	Durchführungsfilter		DFP 13501
D18	Durchführungsfilter		DFP 13500
D19	Durchführungsfilter		DFP 13500
D20	Durchführungsfilter		DFP 13500
D21	Durchführungsfilter		DFP 13500
D22	Durchführungsfilter		DFP 13500
D23	Durchführungsfilter		DFP 13500
D24	Durchführungsfilter		DFP 13500
G11	Kristall-Diode		GK/OA 95
G12	Kristall-Diode		GK/OA 95
G13	Kristall-Diode		GK/OA 95
G14	Kristall-Diode		GK/S 33
L50	Drossel		DUK 134/0,3
L51	Drossel		DUF 111/30
L52	Spule		ED 80 - 2.18/1
L54	Drossel		DUF 111/6
L55	Spule		ED 80 - 2.18/2
L56	Drossel		DUF 111/3

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
L57	Drossel		DUF 111/3
L58	Spule		ED 80 - 2.20
L60	Drossel		DUF 111/3
L61	Spule		ED 80 - 2.21/1
L63	Drossel		DUF 111/6
L64	Drossel		DUK 134/2,2
L65	Kreis-L		ED 80 - 2
Q1	Quarz		QA 27828/...
R50	Schichtwiderstand	20 Ω/0,05 W	WF 20/0,05
R52	Schichtwiderstand	200 Ω/0,1 W	WF 200/0,1
R53	Heizkörper		ED 80 - 2.8.19
R55	Schichtwiderstand	250 kΩ/0,1 W	WF 250 k/0,1
R56	Schichtwiderstand	250 kΩ/0,1 W	WF 250 k/0,1
R57	Schichtwiderstand	250 kΩ/0,1 W	WF 250 k/0,1
R58	Schichtwiderstand	10 kΩ/0,1 W	WF 10 k/0,1
R59	Schichtwiderstand	5 Ω/0,05 W	WF 5/0,05
R61	Schichtwiderstand	40 kΩ/0,1 W	WF 40 k/0,1
R62	Schichtwiderstand	250 Ω/0,5 W	WFO 250/0,5
R63	Schichtwiderstand	250 Ω/0,5 W	WFO 250/0,5
R64	Schichtwiderstand	10 Ω/0,1 W	WF 10/0,1
R67	Schichtwiderstand	50 kΩ/0,1 W	WF 50 k/0,1
R68	Schichtwiderstand	50 kΩ/0,1 W	WF 50 k/0,1
R69	Schichtwiderstand	400 Ω/0,5 W	WFO 400/0,5
R70	Schichtwiderstand	400 Ω/0,5 W	WFO 400/0,5
R71	Schichtwiderstand	60 kΩ/0,1 W	WF 60 k/0,1

0266

37

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R72	Schichtwiderstand	10 Ω/0,1 W	WF 10/0,1
R75	Schichtwiderstand	10 kΩ/0,1 W	WF 10 k/0,1
R76	Schichtwiderstand	10 kΩ/0,1 W	WF 10 k/0,1
R77	Schichtwiderstand	200 Ω/0,5 W	WFO 200/0,5
R78	Schichtwiderstand	50 Ω/0,1 W	WF 50/0,1
R79	Schichtwiderstand	200 Ω/0,5 W	WFO 200/0,5
R80	Schichtwiderstand	2,5 Ω/0,05 W	WF 2,5/0,05
R81	Schichtwiderstand	10 kΩ/0,5 W	WFO 10 k/0,5
Rö11	Duo-Triode		E 88 CC
Rö12	Duo-Triode		6 J 6 WA
Rö13	Duo-Triode		6 J 6 WA
Rö14	Duo-Triode		6 J 6 WA
Rö15	Triode		E 86 C
RsA	Thermoschalter		SRT 31210/85
RsB	Relais		RSS 220041
S1	Kleinstufenschalter		ED 80 - 2.23

10266
5
.38

6.3. Schaltteilliste - Nachstimmteil

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
Gl 50	Kristall-Diode		GK/1312 ±5 %
R101	Schicht-Drehwiderst.	250 kΩ lin.	WS 9122 F/250 k
R102	Schichtwiderstand	1 kΩ/0,1 W	WF 1 k/0,1
R103	Schichtwiderstand	100 Ω/0,25 W	WF 100/0,25
R104	Draht-Drehwiderst.	4 W/50 Ω	WR 4 F/50
R106	Schichtwiderstand	100 kΩ/0,1 W	WF 100 k/0,1
R109	Schichtwiderstand	16 kΩ/0,5 W	WFO 16 k/0,5
R110	Schichtwiderstand	16 kΩ/0,5 W	WFO 16 k/0,5
R111	Schichtwiderstand	2,5 kΩ/1 W	WFO 2,5 k/1
R112	Schichtwiderstand	5 kΩ/0,1 W	WF 5 k/0,1
R113	Schichtwiderstand	5 kΩ/0,1 W	WF 5 k/0,1
R114	Schichtwiderstand	100 Ω/0,1 W	WF 100/0,1
R115	Schichtwiderstand	100 Ω/0,1 W	WF 100/0,1
R116	Schichtwiderstand	8 kΩ/0,1 W	WF 8 k/0,1
R117	Heißleiter	100 kΩ	WHD 232/100 k/10
R118	Draht-Drehwiderst.	4 W/2,5 kΩ	WR 4 F/2,5 k
R119	Schichtwiderstand	1 kΩ/0,1 W	WF 1 k/0,1
R120	Schichtwiderstand	1 kΩ/0,1 W	WF 1 k/0,1
R121	Schichtwiderstand	600 Ω/0,1 W	WF 600/0,1
R122	Schichtwiderstand	50 Ω/0,1 W	WF 50/0,1
R123	Schichtwiderstand	400 Ω/1 W	WFO 400/1
Rö21	Duo-Triode		E 88 CC
RsC	Relais		RSS 220041
RsD	Relais		RSS 220041
RsE	Relais		RSS 220041
T1	Transistor		GT/BCZ 11
T2	Transistor		GT/BCZ 11
T3	Transistor		GT/BCZ 11
T4	Transistor		GT/BCZ 11

0266
39

6.4. Schaltteilliste - ZF-Teil

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C101	Keramikkondensator	1000 pF	CCG 94/1000
C102	Keramikkondensator	47 pF	CCH 31/47
C103	Keramikkondensator	27 pF	CCH 31/27
C104	Lufttrimmer	1,9...11 pF	CV 61509
C105	Keramikkondensator	8 pF	CCH 31/8
C106	Papierkondensator	47 000 pF/250 V	CPF 47 000/250
C107	Lufttrimmer Keramikkondensator	1,9...11 pF 22 pF	CV 61509 CCH 31/22 parallel
C108	Lufttrimmer Keramikkondensator	1,9...11 pF 12 pF	CV 61509 CCH 31/12 parallel
C109	Keramikkondensator	27 pF	CCH 31/27
C110	Keramikkondensator	1 pF	CCG 21/1
C111	Keramikkondensator	100 pF	CCH 68/100
C112	Keramikkondensator	1 pF	CCG 11/2
C113	Keramikkondensator	1000 pF	CCG 94/1000
C114	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPF 10 000/250
C115I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C115II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C116	Keramikkondensator	12,3 pF ±1 %	CCH 31/12,3/1
C117I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C117II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C118	Keramikkondensator	8 pF ±1,25 %	CCH 31/8/1,25
C119I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C119II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C120	Keramikkondensator	12,3 pF ±1 %	CCH 31/12,3/1
C121I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C121II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0

0266
40

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C122	Keramikkondensator	8 pF	CCH 11/8
C123	Keramikkondensator	39 pF	CCH 68/39
C124	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPF 10 000/250
C125	Keramikkondensator	1000 pF	CCG 94/1000
C126	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPF 10 000/250
C127I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C127II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C128	Keramikkondensator	12,3 pF ±1 %	CCH 31/12,3/1
C129I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C129II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C130	Keramikkondensator	8 pF ±1,25 %	CCH 31/8/1,25
C131I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C131II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C132	Keramikkondensator	12,3 pF ±1 %	CCH 31/12,3/1
C133I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C133II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C134	Keramikkondensator	8 pF	CCH 11/8
C135	Keramikkondensator	39 pF	CCH 68/39
C138	Keramikkondensator	1000 pF	CCG 94/1000
C139	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPF 10 000/250
C140I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C140II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C141	Keramikkondensator	12,3 pF ±1 %	CCH 31/12,3/1
C142I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C142II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C143	Keramikkondensator	8 pF ±1,25 %	CCH 31/8/1,25
C144I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C144II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C145	Keramikkondensator	12,3 pF ±1 %	CCH 31/12,3/1
C146I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C146II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C147	Keramikkondensator	12 pF	CCH 31/12
C148	Keramikkondensator	15 pF	CCH 31/15
C150	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPF 10 000/250
C151	Keramikkondensator	1000 pF	CCG 94/1000
C152	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPF 10 000/250
C153I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C153II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C154	Keramikkondensator	12,3 pF ±1 %	CCH 31/12,3/1
C155I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C155II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C156	Keramikkondensator	8 pF ±1,25 %	CCH 31/8/1,25
C157I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C157II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C158	Keramikkondensator	12,3 pF ±1 %	CCH 31/12,3/1
C159I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C159II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C160	Keramikkondensator	12 pF	CCH 31/12
C161	Keramikkondensator	15 pF	CCH 31/15
C163	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPF 10 000/250
C164	Keramikkondensator	1000 pF	CCG 94/1000
C165	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPF 10 000/250
C166I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C166II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C167	Keramikkondensator	12,3 pF ±1 %	CCH 31/12,3/1

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C168I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C168II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C169	Keramikkondensator	8 pF ±1,25 %	CCH 31/8/1,25
C170I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C170II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C171	Keramikkondensator	12,3 pF ±1 %	CCH 31/12,3/1
C172I	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C172II	Glimmerkondensator	200 pF ±1%/250 V	CGU 200/1/250/0
C173	Keramikkondensator	8 pF	CCH 31/8
C174	Keramikkondensator	8 pF	CCH 31/8
C175	Papierkondensator	4700 pF/250 V	CPF 4700/250
C176	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPF 10 000/250
C177	Keramikkondensator	680 pF	CCG 94/680
C178	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C179I	Glimmerkondensator	100 pF ±1%/250 V	CGU 100/1/250/0
C179II	Glimmerkondensator	100 pF ±1%/250 V	CGU 100/1/250/0
C180	Keramikkondensator	22 pF	CCH 31/22
C181	Keramikkondensator	22 pF	CCH 31/22
C182	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPF 10 000/250
C183	Keramikkondensator	470 pF	CCG 94/470
C184	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPF 10 000/250
C185	Glimmerkondensator	100 pF ±1%/250 V	CGU 100/1/250/0
C186	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C187	Ks-Kondensator	1 µF/60 V	CKL 1/1/60
C188	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPF 10 000/250
C189	Ks-Kondensator	1 µF/60 V	CKL 1/1/60
C190	Ker.Df-Kondensator	500 pF/500 V	CFR 1/500/500
C191	Keramikkondensator	18 pF	CCG 68/18

0266

43

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C192	Keramikkondensator	18 pF	CCG 68/18
C194	Keramikkondensator	18 pF	CCG 68/18
C195	Keramikkondensator	18 pF	CCG 68/18
C197	Keramikkondensator	27 pF	CCG 68/27
C198	Papierkondensator	4700 pF/250 V	CPF 4700/250
C199	Ks-Kondensator	0,1 µF/60 V	CKL 1/0,1/60
D31	Durchführungsfilter		DFP 13501
D32	Durchführungsfilter		DFP 13501
D35	Durchführungsfilter		DFP 13501
D36	Durchführungsfilter		DFP 13501
D37	Durchführungsfilter		DFP 13501
D38	Durchführungsfilter		DFP 13501
D39	Durchführungsfilter		DFP 13501
D41	Durchführungsfilter		DFP 13501
D42	Durchführungsfilter		DFP 13501
D44	Durchführungsfilter		DFP 13501
D45	Durchführungsfilter		DFP 13501
D46	Durchführungsfilter		DFP 13501
D47	Durchführungsfilter		DFP 13501
D48	Durchführungsfilter		DFP 13501
D49	Durchführungsfilter		DFP 13501
D50	Durchführungsfilter		DFP 13501
D51	Durchführungsfilter		DFP 13501
D52	Durchführungsfilter		DFP 13501
D55	Durchführungsfilter		DFP 13501
D56	Durchführungsfilter		DFP 13501

0266

44

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
D57	Durchführungsfilter		DFP 13501
D59	Durchführungsfilter		DFP 13501
D60	Durchführungsfilter		DFP 13501
D61	Durchführungsfilter		DFP 13501
D62	Durchführungsfilter		DFP 13501
D65	Durchführungsfilter		DFP 13501
G15	Kristall-Diode		GK/OA 95
G16	Kristall-Diode		GK/1110 ±5 %
G19	Kristall-Diode		GK/1139 ±5 %
G110	Kristall-Diode		GK/OA 95
G111	Kristall-Diode		GK/OA 95
G113	Kristall-Diode		GK/OA 95
G114	Kristall-Diode		GK/OA 95
G115	Kristall-Diode		GK/S 33
L101	Schwingspule		ED 80 - 3.5/1
L103	Koppelspule		ED 80 - 1.15.9
L104	Filterspule		ED 80 - 1.26.1
L105	Koppelspule		ED 80 - 1.15.9/1
L106	Filterspule		ED 80 - 1.15.8
L108	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L109	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L110	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L111	Filterspule		ED 80 - 3.3.7

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
L112	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L113	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L114	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L115	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L116	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L117	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L118	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L119	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L120	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L121	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L122	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L123	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L124	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L125	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L126	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L127	Filterspule		ED 80 - 3.3.7
L129	Filterspule		ED 80 - 3.6.1
L130	Filterspule		ED 80 - 3.4.1
Q2	Quarz		QA 15320/37950
R151	Schichtwiderstand	100 kΩ/0,1 W	WF 100 k/0,1
R152	Schichtwiderstand	50 kΩ/0,5 W	WFO 50 k/0,5
R153	Schichtwiderstand	300 Ω/0,1 W	WF 300/0,1
R156	Schichtwiderstand	500 kΩ/0,1 W	WF 500 k/0,1
R157	Schichtwiderstand	300 kΩ/0,5 W	WFO 300 k/0,5

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R158	Schichtwiderstand	1 kΩ/0,5 W	WFO 1 k/0,5
R160	Schichtwiderstand	25 kΩ/0,05 W	WF 25 k/0,05
R161	Schichtwiderstand	100 kΩ/0,1 W	WF 100 k/0,1
R162	Schichtwiderstand	50 Ω/0,1 W	WF 50/0,1
R163	Schichtwiderstand	30 Ω/0,1 W	WF 30/0,1
R164	Schichtwiderstand	25 kΩ/0,5 W	WFE 321 k 25
R165	Schichtwiderstand	1 kΩ/0,5 W	WFO 1 k/0,5
R166	Schichtwiderstand	125 kΩ/0,5 W	WFE 321 k 125
R167	Schichtwiderstand	25 kΩ/0,05 W	WF 25 k/0,05
R168	Schichtwiderstand	100 kΩ/0,1 W	WF 100 k/0,1
R169	Schichtwiderstand	30 Ω/0,1 W	WF 30/0,1
R170	Schichtwiderstand	50 kΩ/0,5 W	WFO 50 k/0,5
R171	Schichtwiderstand	25 kΩ/0,5 W	WFE 321 k 25
R173	Schichtwiderstand	1 kΩ/0,5 W	WFO 1 k/0,5
R174	Schichtwiderstand	125 kΩ/0,25 W	WF 125 k/0,25
R175	Schichtwiderstand	25 kΩ/0,05 W	WF 25 k/0,05
R176	Schichtwiderstand	100 kΩ/0,1 W	WF 100 k/0,1
R177	Schichtwiderstand	30 Ω/0,1 W	WF 30/0,1
R178	Schichtwiderstand	50 Ω/0,1 W	WF 50/0,1
R179	Schichtwiderstand	25 kΩ/0,5 W	WFE 321 k 25
R180	Schichtwiderstand	125 kΩ/0,5 W	WFE 321 k 125
R181	Schichtwiderstand	1 kΩ/0,5 W	WFO 1 k/0,5
R182	Schichtwiderstand	200 Ω/0,1 W	WF 200/0,1
R183	Schichtwiderstand	25 kΩ/0,05 W	WF 25 k/0,05
R184	Schichtwiderstand	100 kΩ/0,1 W	WF 100 k/0,1
R185	Schichtwiderstand	30 Ω/0,1 W	WF 30/0,1
R186	Schichtwiderstand	50 Ω/0,1 W	WF 50/0,1
R187	Schichtwiderstand	50 kΩ/0,5 W	WFO 50 k/0,5

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R188	Schichtwiderstand	50 kΩ/0,5 W	WFO 50 k/0,5
R189	Schichtwiderstand	1,25 kΩ/0,5 W	WFO 1,25 k/0,5
R190	Schichtwiderstand	100 kΩ/0,1 W	WF 100 k/0,1
R192	Schichtwiderstand	25 kΩ/0,05 W	WF 25 k/0,05
R193	Schichtwiderstand	6 kΩ/0,1 W	WF 6 k/0,1
R194	Schichtwiderstand	100 kΩ/0,1 W	WF 100 k/0,1
R195	Schichtwiderstand	1 kΩ/0,1 W	WF 1 k/0,1
R197	Schichtwiderstand	800 Ω/0,5 W	WFO 800/0,5
R198	Schichtwiderstand	1,25 kΩ/0,5 W	WFO 1,25 k/0,5
R199	Schichtwiderstand	2 kΩ/0,5 W	WFO 2 k/0,5
R202	Schichtwiderstand	100 kΩ/0,1 W	WF 100 k/0,1
R203	Schichtwiderstand	200 Ω/0,5 W	WFO 200/0,5
R204	Schichtwiderstand	6 kΩ/0,5 W	WFO 6 k/0,5
R205	Schichtwiderstand	1,6 kΩ/0,5 W	WFO 1,6 k/0,5
R206	Schichtwiderstand	20 kΩ/0,05 W	WF 20 k/0,05
R207	Schichtwiderstand	2 kΩ/0,5 W	WFO 2 k/0,5
R208	Schicht-Drehwiderst.	5 kΩ lin.	WS 9126/5 k
R209	Schichtwiderstand	2 kΩ/0,5 W	WFO 2 k/0,5
R210	Schichtwiderstand	1 kΩ/0,5 W	WFO 1 k/0,5
R211	Schichtwiderstand	2 kΩ/0,5 W	WFO 2 k/0,5
R212	Schicht-Drehwiderst.	1 MΩ lin.	WS 9126/1 M
R213	Schichtwiderstand	800 kΩ/0,1 W	WF 800 k/0,1
R214	Schichtwiderstand	100 kΩ/0,1 W	WF 100 k/0,1
R215	Schichtwiderstand	30 kΩ/0,1 W	WF 30 k/0,1
R216	Schichtwiderstand	25 kΩ/0,1 W	WF 25 k/0,1
R217	Schichtwiderstand	25 kΩ/0,1 W	WF 25 k/0,1
R218	Schicht-Drehwiderst.	250 kΩ lin.	WS 9126/250 k
R219	Schichtwiderstand	10 kΩ/0,1 W	WF 10 k/0,1

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R221	Schichtwiderstand	30 kΩ/0,1 W	WF 30 k/0,1
R223	Schichtwiderstand	30 kΩ/0,1 W	WF 30 k/0,1
R224	Schichtwiderstand	60 kΩ/0,1 W	WF 60 k/0,1
R225	Schichtwiderstand	25 kΩ/0,1 W	WF 25 k/0,1
R226	Schichtwiderstand	30 kΩ/0,1 W	WF 30 k/0,1
R227	Schichtwiderstand	20 kΩ/0,1 W	WF 20 k/0,1
R228	Schichtwiderstand	100 kΩ/0,1 W	WF 100 k/0,1
R229	Schichtwiderstand	300 kΩ/0,1 W	WF 300 k/0,1
Rö31	Pentode		5654
Rö32	Pentode		5654
Rö33	Pentode		5749
Rö34	Pentode		5749
Rö35	Pentode		5749
Rö36	Pentode		5749
Rö37	Pentode		E 180 F
Rö38	Pentode		5654
T11	Transistor		GT/OC 470

0266
49

6.5. Schaltteilliste - NF-Teil

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C204	Tantal-Elko	8 µF/35 V	CEU 41343/8
C205	Ks-Kondensator	0,1 µF/60 V	CKL 1/0,1/60
C206	Ks-Kondensator	0,1 µF/60 V	CKL 1/0,1/60
C207	Ks-Kondensator	0,25 µF/60 V	CKL 1/0,25/60
C210	Ks-Kondensator	0,5 µF/60 V 0,25 µF/60 V	CKL 1/0,5/60 CKL 1/0,25/60 parallel
C211	Kf-Kondensator		ED 80 - 6.24
C212	Kf-Kondensator		ED 80 - 6.25
C213	Kf-Kondensator		444464 - 4.21
C214	Kf-Kondensator		444464 - 4.21
C215	Tantal-Elko	33 µF/35 V	CEU 41543/33
C216	Ks-Kondensator	0,25 µF/60 V	CKL 1/0,25/60
C217	Ks-Kondensator	0,1 µF/60 V	CKL 1/0,1/60
C218	Tantal-Elko	8 µF/35 V	CEU 41343/8
C219	Ks-Kondensator	0,1 µF/60 V	CKL 1/0,1/60
C220	Ks-Kondensator	0,25 µF/60 V	CKL 1/0,25/60
C221	Tantal-Elko	8 µF/35 V	CEU 41343/8
C222	Tantal-Elko	33 µF/35 V	CEU 41543/33
C223	Tantal-Elko	2x68 µF/15 V	2x CEU 33443/68 parallel
G116	Kristall-Diode		GK/S 33
G117	Kristall-Diode		GK/Z 6
G118	Kristall-Diode		GK/9236
G119I	Kristall-Diode		GK/OA 95
G119II	Kristall-Diode		GK/OA 95

10266
5
.50

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
G120I	Kristall-Diode		GK/9235
G120II	Kristall-Diode		GK/9236
G151	Zener-Diode		GK/1118
L141	Spule		ED 80 - 6.20
L142	Spule		ED 80 - 6.21
R250	Schichtwiderstand	16 kΩ/0,1 W	WF 16 k/0,1
R251	Schichtwiderstand	100 kΩ/0,1 W	WF 100 k/0,1
R252	Schichtwiderstand	1,25 MΩ/0,1 W	WF 1,25 M/0,1
R253	Schichtwiderstand	80 kΩ/0,1 W	WF 80 k/0,1
R254	Schicht-Drehwiderst.	1,6 MΩ lin.	WS 9122 F/1,6 M
R255	Schichtwiderstand	25 kΩ/0,5 W	WFE 321 k 25
R256	Heißleiter	1 kΩ	WHD 232/1 k/10
R257	Schichtwiderstand	30 kΩ/0,1 W	WF 30 k/0,1
R258	Schichtwiderstand	10 kΩ/0,1 W	WF 10 k/0,1
R259	Schichtwiderstand	100 Ω/0,1 W	WF 100/0,1
R260	Schichtwiderstand	6 kΩ/0,1 W	WF 6 k/0,1
R261	Schichtwiderstand	600 Ω/0,1 W	WF 600/0,1
R265	Schichtwiderstand	80 kΩ/0,1 W	WF 80 k/0,1
R266	Schichtwiderstand	60 kΩ/0,1 W	WF 60 k/0,1
~~R267~~	~~Schichtwiderstand~~	~~20 kΩ/0,1 W~~	~~WF 20 k/0,1~~
R268	Schichtwiderstand	1 MΩ/0,1 W	WF 1 M/0,1
R269	Schichtwiderstand	6 kΩ/0,1 W	WF 6 k/0,1
R270	Schichtwiderstand	etwa 80 Ω/0,1 W	WF .../0,1
R272	Schichtwiderstand	3 kΩ/0,1 W	WF 3 k/0,1
R273	Schichtwiderstand	800 Ω/0,5 W	WFO 800/0,5
R274	Schichtwiderstand	160 kΩ/0,1 W	WF 160 k/0,1
R275	Schichtwiderstand	200 Ω/0,1 W	WF 200/0,1
R276	Schichtwiderstand	5 kΩ/0,1 W	WF 5 k/0,1

10266
5
.51

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R277	Schichtwiderstand	160 kΩ/0,1 W	WF 160 k/0,1
R278	Schichtwiderstand	200 Ω/0,1 W	WF 200/0,1
R279	Schichtwiderstand	5 kΩ/0,1 W	WF 5 k/0,1
R280	Schichtwiderstand	125 kΩ/0,1 W	WF 125 k/0,1
R281	Schichtwiderstand	160 Ω/1 W	WFO 160/1
R282	Schichtwiderstand	5 kΩ/0,1 W	WF 5 k/0,1
R283	Schichtwiderstand	5 kΩ/0,1 W	WF 5 k/0,1
R284	Draht-Drehwiderst.	4 W/10 Ω	WR 4 F/10
R285	Schichtwiderstand	50 kΩ/0,1 W	WF 50 k/0,1
R286	Heißleiter	10 Ω	WHD 296/10
R287	Schichtwiderstand	400 Ω/0,1 W	WF 400/0,1
R288	Schicht-Drehwiderst.	100 kΩ lin.	WS 9122 F/100 k
R289	Schichtwiderstand	30 kΩ/0,1 W	WF 30 k/0,1
R290	Schichtwiderstand	200 Ω/0,1 W	WF 200/0,1
R291	Schichtwiderstand	5 kΩ/0,1 W	WF 5 k/0,1
R292	Schichtwiderstand	5 kΩ/0,1 W	WF 5 k/0,1
R293	Schichtwiderstand	5 kΩ/0,1 W	WF 5 k/0,1
R294	Schichtwiderstand	12,5 kΩ/0,1 W	WF 12,5 k/0,5
R295	Schichtwiderstand	600 Ω/0,5 W	WFE 321 E 600
R297	Schichtwiderstand	20 Ω/0,1 W	WF 20/0,1
R298	Schichtwiderstand	20 Ω/0,1 W	WF 20/0,1
R299	Schichtwiderstand	50 Ω/0,1 W	WF 50/0,1
RsF	Kammrelais		RSS 220041
T16	Transistor		GT/BCY 12
T17	Transistor		GT/BSY 52
T18	Transistor		GT/BSY 52

R 10266
765
Bl.52

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
T19	Transistor		GT/OC 468
T20	Transistor		GT/OC 468
T21	Transistor		GT/OC 468
T22	Transistor		GT/BCZ 11
T23	Transistor		GT/OC 28
T24	Transistor		GT/OC 28
T25	Transistor		GT/BSY 52
T26	Transistor		GT/BSY 52
T27	Transistor		GT/BSY 52
T28	Transistor		GT/BCZ 11
Tr1	Zwischenübertr.		ED 80 - 6.22/1
Tr2	Ausgangsübertr.		ED 80 - 6.23

6.6. Schaltteilliste - Netzteil

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C301	Elektrolytkondensat.	50+50 µF/350 V	2 x CEG 21/50+50/350
C302	Papierkondensator	220 000 pF/250 V	CPF 220 000/250
C303	Papierkondensator	4700 pF/250 V	CPF 4700/250
C304	Papierkondensator	100 000 pF/250 V	CPF 100 000/250
C305	Elektrolytkondensat.	500 µF/35 V	CEE 21/500/35
C306	Elektrolytkondensat.	500 µF/35 V	CEE 21/500/35
C308	Elektrolytkondensat.	500 µF/35 V	CEE 21/500/35
C310	Elektrolytkondensat.	16 µF/350 V	CED 21/16/350
C311	Papierkondensator	100 000 pF/250 V	CPF 100 000/250
C314	Elektrolytkondensat.	500 µF/15 V	CED 21/500/15
C315	Elektrolytkondensat.	250 µF/35 V	CED 21/250/35
G121	Kristall-Gleichr.		GK/V 23212-B 0180
G122	Kristall-Gleichr.		GK/V 23212-B 0180
G123	Kristall-Gleichr.		GK/V 23212-B 0180
G124	Kristall-Gleichr.		GK/V 23212-B 0180
G125	Kristall-Gleichr.		GK/V 23212-B 0180
G126	Kristall-Gleichr.		GK/V 23212-B 0180
G127	Kristall-Gleichr.		GK/V 23212-B 0180
G128	Kristall-Gleichr.		GK/V 23212-B 0180
G129	Kristall-Diode		2 x GK/9235 in Serie
G130	Kristall-Gleichr.		GK/V 23212-B 0180
G131	Kristall-Gleichr.		GK/V 23212-B 0180
G132	Kristall-Gleichr.		GK/V 23212-B 0180
L150	Drossel		ED 80 - 4.11

0266
54

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R301	Schichtwiderstand	1 kΩ/0,1 W	WF 1 k/0,1
R302	Schichtwiderstand	500 kΩ/0,5 W	WFO 500 k/0,5
R303	Schichtwiderstand	12,5 kΩ/0,5 W	WFO 12,5 k/0,5
R304	Schichtwiderstand	5 kΩ/0,5 W	WFO 5 k/0,5
R305	Schichtwiderstand	30 kΩ/0,5 W	WFO 30 k/0,5
R306	Schicht-Drehwiderst.	25 kΩ lin.	WS 9122 F/25 k
R307	Schichtwiderstand	60 kΩ/0,5 W	WFO 60 k/0,5
R308	Schichtwiderstand	1 kΩ/0,1 W	WF 1 k/0,1
R310	Drahtwiderstand	100 Ω/2 W	WD 100/2
R311	Drahtwiderstand	50 Ω/2 W	WD 50/2
R312	Schichtwiderstand	500 Ω/0,5 W	WFO 500/0,5
R315	Schichtwiderstand	8 kΩ/1 W	WFO 8 k/1
Rö41	End-Pentode		EL 81
Rö42	Pentode		5654
Rö43	Stabilisator		85 A 2
Rö44	Stabilisator		85 A 2
S2	Spannungswähler		FD 60500
T31	Transistor		GT/OC 28
Tr3	Netztrafo		ED 80 - 4.10/2

6.7. Schaltteilliste - Gesamtverdrahtung

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.	
C350	Keramikkondensator	39 pF	CCH 68/39	
C351	Keramikkondensator	1000 pF	CCG 94/1000	
D71	Durchführungsfilter		DFP 14502	
D72	Durchführungsfilter		DFP 14502	
G135	Kristall-Diode		GK/1308	
G136	Kristall-Diode		GK/S 33	
G137	Kristall-Diode		GK/OA 95	
G138	Kristall-Diode		GK/S 33	
G139	Kristall-Diode		GK/S 35	
G140	Kristall-Diode		GK/S 35	
G141	Kristall-Diode		GK/S 35	
G142	Kristall-Diode		GK/S 33	
G143	Kristall-Diode		GK/S 33	
I1	Drehspul-Strommesser		ED 80 - 9.57	
L160	Drossel		DUF 111/30	
Mo1	Motor		ZAM 1642 ZAM 141233	je nach Liefer-möglichkeit
Mo2	Tangential-Lüfter		ZAM 12402	nur bei Aus-führung mit Gerätestahlkasten
Mo3	Tangential-Lüfter		ZAM 12401	
R351	Schichtwiderstand	5 kΩ/0,1 W	WF 5 k/0,1	
R352	Schichtwiderstand	1 kΩ/0,1 W	WF 1 k/0,1	

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R353	Schichtwiderstand	etwa 400 Ω/0,1 W	WF 400/0,1
R354	Schichtwiderstand	600 Ω/0,1 W	WF 600/0,1
R355	Schichtwiderstand	400 kΩ/0,1 W	WF 400 k/0,1
R356	Schichtwiderstand	1,25 MΩ/0,1 W	WF 1,25 M/0,1
R357	Schichtwiderstand	60 kΩ/0,1 W	WF 60 k/0,1
R358	Schichtwiderstand	125 kΩ/0,1 W	WF 125 k/0,1
R359	Schichtwiderstand	250 kΩ/0,1 W	WF 250 k/0,1
R360	Schichtwiderstand	80 kΩ/0,1 W	WF 80 k/0,1
R361	Schichtwiderstand	1 kΩ/0,1 W	WF 1 k/0,1
R362	Schichtwiderstand	600 Ω/0,1 W	WF 600/0,1
R363	Schichtwiderstand	200 kΩ/0,1 W	WF 200 k/0,1
R364	Schichtwiderstand	16 kΩ/0,1 W	WF 16 k/0,1
R365	Schichtwiderstand	100 Ω/0,1 W	WF 100/0,1
R366	Drahtwiderstand	1 kΩ/2 W	WDG 1 k/1
R367	Schichtwiderstand	250 kΩ/0,1 W	WF 250 k/0,1
R369	Schichtwiderstand	200 Ω/0,1 W	WF 200/0,1
R370	Schichtwiderstand	160 Ω/0,1 W	WF 160/0,1
R371	Schichtwiderstand	300 Ω/0,1 W	WF 300/0,1
R372	Schichtwiderstand	300 Ω/0,1 W	WF 300/0,1
R373	Schichtwiderstand	1,25 kΩ/0,1 W	WF 1,25 k/0,1
R374	Schichtwiderstand	600 Ω/0,1 W	WF 600/0,1
R375	Schichtwiderstand	3 kΩ/2 W	WFO 3 k/1
R376	Schichtwiderstand	125 Ω/0,1 W	WF 125/0,1
R377	Drahtwiderstand	3 kΩ/2 W	WDG 3 k/1
R378	Schichtwiderstand	100 Ω/0,1 W	WF 100/0,1
R379	Drahtwiderstand	1,6 kΩ/2 W	WDG 1,6 k/1
R380	Schichtwiderstand	500 Ω/0,1 W	WF 500/0,1
R381	Schichtwiderstand	125 Ω/0,1 W	WF 125/0,1

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R382	Schichtwiderstand	125 Ω/0,1 W	WF 125/0,1
R383	Schichtwiderstand	125 Ω/0,1 W	WF 125/0,1
R384	Schichtwiderstand	500 Ω/0,1 W	WF 500/0,1
R385	Schichtwiderstand	16 kΩ/0,1 W	WF 16 k/0,1
R401	Schicht-Drehwiderst.	1 MΩ lin.	WS 9226/1 M
R402	Schichtwiderstand	300 Ω/0,5 W	WFO 300/0,5
R403	Schichtwiderstand	300 Ω/0,5 W	WFO 300/0,5
R404	Schicht-Drehwiderst.	5 kΩ log.	WS 9126/5 k
R405	Schicht-Drehwiderst.	100 kΩ log.	WS 9126/100 k
R406	Schichtwiderstand	300 kΩ/0,5 W	WFO 300 k/0,5
R407	Schichtwiderstand	1,6 kΩ/0,1 W	WF 1,6 k/0,1
R408	Schichtwiderstand	16 kΩ/0,1 W	WF 16 k/0,1
R411	Schichtwiderstand	400 kΩ/0,5 W	WFO 400 k/0,5
R412	Schichtwiderstand	400 kΩ/0,5 W	WFO 400 k/0,5
R413	Schichtwiderstand	400 kΩ/0,5 W	WFO 400 k/0,5
R414	Schichtwiderstand	400 kΩ/0,5 W	WFO 400 k/0,5
R415	Schichtwiderstand	16 kΩ/0,5 W	WFO 16 k/0,5
R416	Schichtwiderstand	500 kΩ/0,5 W	WFO 500 k/0,
R417	Schichtwiderstand	6 kΩ/0,1 W	WF 6 k/0,1
Rl 1	Zwerg-Glimmlampe		RL 210/110 V
Rl 2	Zwerg-Glimmlampe		RL 210/110 V
Rl 3	Zwerg-Glimmlampe		RL 210/110 V
Rl 4	Zwerg-Glimmlampe		RL 210/110 V
Rl 5	Zwerg-Glimmlampe		RL 210/110 V
RsG	Thermoschalter		SRT 31210/50
RsH	Kammrelais		RSS 220041
RsI	Kammrelais		RSS 220049

0266

58

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
RsK	Kammrelais		RSS 215041
RsL	Kammrelais		RSS 230041
RsM	Kammrelais		RSS 220041
S3	Kleinschalter		SD4 42300
S4	Kontaktfedersatz		SRF 11032/1
S5	HF-Kippschalter		SR 301/2
S6	HF-Kippschalter		SR 301/2
S7	Stufenschalter		SRW 30210
S8	Netzschalter-Komb.		SRK 1
Si1	Schmelzeinsatz		1,6 D DIN 41571
Si2	Schmelzeinsatz		0,3 C DIN 41571
Si3	Schmelzeinsatz		1 C DIN 41571
Si4	Schmelzeinsatz		1 C DIN 41571
T36	Transistor		GT/BCZ 11
T37	Transistor		GT/BSY 52

6.8. Schaltteilliste - Kabel

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
K3	Kabel		ED 80 - 1.32
K4	Kabel		R 6428/10/2,5/1,5/0,5
K5	Kabel		R 6418/15/6/1/0,5
K11	HF-Kabel		R 6428/23/3/2/1
K21	Kabel		R 6428/17/4/1/0,5
K22	HF-Kabel		LKK 91600
K23	Kabel		R 6428/14/4/3/0,5
K24	HF-Kabel		LKK 91600
K31	Kabel		EU 89 - 50/11
K32	Kabel		ED 80 - 50/9
K33	Kabel		EU 89 - 50/15
K34	Kabel		R 6418/11/6/2,5/2,2
K35	Kabel		LKK 92220
K36	Leitung geschirmt		2 x LDV 6081 ge verdrillt in LJ 4 ge + LA 7 + LJS 5 gr
K37	HF-Kabel		LKK 91600
K38	HF-Kabel		LKK 91600
K39	Leitung geschirmt		LFA 03022
K40	Leitung geschirmt		LFA 03022
K41	Leitung geschirmt		LFA 03022
K42	Leitung geschirmt		LFA 03022
K43	HF-Kabel		LKK 91600
K44	HF-Kabel		LKK 91600
K45	HF-Kabel		LKK 91600
K51	Kabel		EU 89 - 40.7/42

Kenn-zei-chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
K52	Kabel		ED 80 - 40.8/42
K53	Kabel		EU 89 - 40.7/42
K54	Leitung geschirmt		LFA 03022
K55	Leitung geschirmt		LFA 03022
K56	HF-Kabel		LKK 91600
K57	Leitung geschirmt		LFA 03022
K58	HF-Kabel		LKK 91600
K60	Leitung geschirmt		LFP 05012
K61	Anschlußkabel		LK 335