

12 Schaltteilliste

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
BA1	Stabilisationszelle		BAS 11001
BA2	Stabilisationszelle		BAS 11001
C1	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C2	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C3	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C4	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C5	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C6	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C7	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C8	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C9	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C10	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C11	Keramikkondensator	22 pF	CCG 68/22
C12	Lufttrimmer	4...29 pF	CV 8125
C13	Keramikkondensator	22 pF	CCG 68/22
C15	Keramikkondensator	100 pF	CCH 68/100
C16	Keramikkondensator	330 pF	CCG 94/330
C17	Keramikkondensator	2200 pF	CCG 94/2200
C18	Ker.Rohrtrimmer	0,5...3 pF	CV 7202
C19	Keramikkondensator	8 pF	CCG 41/8
C20	Ker.Rohrtrimmer	0,5...3 pF	CV 7202
C21	Ker.Rohrtrimmer	0,5...3 pF	CV 7202
C22	Ker.Rohrtrimmer	0,5...3 pF	CV 7202
C23	Ker.Rohrtrimmer	0,5...3 pF	CV 7202

R 6274
459
Bl. 96



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C24	Ker.Rohrtrimmer	0,5...3 pF	CV 7202
C25	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C26	Ker.Rohrtrimmer	1...11 pF	CV 7210
C27	Keramikkondensator	27 pF	CCH 31/27
C28	Ker.Rohrtrimmer	1...11 pF	CV 7210
C29	Keramikkondensator	27 pF	CCH 31/27
C30	Ker.Rohrtrimmer	1...11 pF	CV 7210
C31	Keramikkondensator	27 pF	CCH 31/27
C32	Ker.Rohrtrimmer	1...11 pF	CV 7210
C33	Keramikkondensator	27 pF	CCH 31/27
C34	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPK 10 000/250
C35	Ker.Rohrtrimmer	1...11 pF	CV 7210
C36	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C37	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C38	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C39	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C40	Keramikkondensator	2 pF	CCG 11/2
C41	Keramikkondensator	22 pF	CCG 68/22
C42	Keramikkondensator	8 pF	CCG 41/8
C43	Keramikkondensator	56 pF	CCH 31/56
C44	Keramikkondensator	10 pF	CCG 41/10
C45	Keramikkondensator	10 pF	CCG 41/10
C46	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C47	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C48	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C49	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500

R 6274
459
Bl. 97



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C50	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C51	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C52	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C53	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C54	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C55	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C56	Klatschkondensator		E 415 - 6.3
C57	MP-Kondensator	0,5 μ F/2000 V	CMR 0,5/2000/2
C58	MP-Kondensator	3,2 μ F/4,8 kV	KO 3 GH 298 A 0,5 μ F Bosch-Bestell- bezeichnung
C59	Elektrolyt-Kondensator	50 + 50 μ F/350 V	CEG 21/50 + 50/350
C60	Elektrolyt-Kondensator	50 + 50 μ F/350 V	CEG 21/50 + 50/350
C61	Elektrolyt-Kondensator	50 + 50 μ F/350 V	CEG 21/50 + 50/350
C62	Elektrolyt-Kondensator	50 + 50 μ F/350 V	CEG 21/50 + 50/350
C63	MP-Kondensator	2 μ F/500 V	CMR 2/500
C64	MP-Kondensator	2 μ F/500 V	CMR 2/500
C65	Papierkondensator	100 000 pF/250 V	CPK 100 000/250
C66	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPK 10 000/250
C67	Elektrolyt-Kondensator	16 + 16 μ F/350 V	CEG 21/16 + 16/350
C68	Elektrolyt-Kondensator	16 + 16 μ F/350 V	CEG 21/16 + 16/350
C69	Papierkondensator	100 000 pF/400 V	CPK 100 000/400
C71	MP-Kondensator	16 μ F/250 V	CMR 16/250
C72	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C73	Papierkondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C74	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C75	Klatschkondensator		E 415 - 10.10

R 6274
459
Bl. 98



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C76	Innenleiterkondensator		E 415 - 7.3
C77	MP-Kondensator	1 μ F/250 V	CMR 1/250/2
C78	MP-Kondensator	1 μ F/250 V	CMR 1/250
C79	Kf-Kondensator	2500 pF/250 V	CKS 2500/250
C80	MP-Kondensator	1 μ F/250 V	CMR 1/250
C81	Elektrolytkondensator	10 μ F/15 V	CED 21/10/15
C82	Kf-Kondensator	1000 pF/1000 V	CKS 1000/1000
C83	MP-Kondensator	1 μ F/250 V	CMR 1/250/1
C84	MP-Kondensator	1 μ F/250 V	CMR 1/250/1
C85	Keramik-Kondensator	220 pF	CCG 68/220
C86	MP-Kondensator	1 μ F/250 V	CMR 1/250/2
C87	Elektrolytkondensator	100 + 100 μ F/350 V	CEG 21/100 + 100/350
C88	MP-Kondensator	1 μ F/250 V	CMR 1/250
C89	Kf-Kondensator	2500 pF/250 V	CKS 2500/250
C90	MP-Kondensator	1 μ F/250 V	CMR 1/250
C91	Keramik-Kondensator	27 pF	CCG 68/27
C92	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C93	Ker. Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C94	Papierkondensator	5000 pF/400 V	CPK 5000/400
C95	Keramik-Kondensator	100 pF	CCH 68/100
C96	Keramik-Kondensator	100 pF	CCH 68/100
C97	Keramik-Kondensator	220 pF	CCH 68/220
C98	Keramik-Kondensator	220 pF	CCH 68/220
C99	Keramik-Kondensator	100 pF	CCH 68/100
C100	Elektrolytkondensator	4 μ F/350 V	CED 21/4/350
C101	Elektrolytkondensator	100 μ F/100 V	CED 21/100/100
C105	Papier-Df-Kondensator	50 000 pF/300 V	CPD 50 000/300

R 6274
459
Bl. 99



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C106	Ker. Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C107	Ker. Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C108	Keramik-Kondensator	56 pF	CCH 31/56
C109	Keramik-Kondensator	100 pF	CCH 68/100
C110	Keramik-Kondensator	10 pF	CCH 41/10
C111	Kf-Kondensator	500 pF/500 V	CKS 500/500
C112	Keramik-Kondensator	27 pF	CCG 68/27
C113	Keramik-Kondensator	56 pF	CCH 31/56
C114	Keramik-Kondensator	22 pF	CCH 31/22
C115	Keramik-Kondensator	220 pF	CCH 68/220
C116	Papierkondensator	50 000 pF/250 V	CPM 50 000/250
C117	Papier-Df-Kondensator	50 000 pF/300 V	CPD 50 000/300
C118	Papierkondensator	50 000 pF/250 V	CPM 50 000/250
C119	Papier-Df-Kondensator	50 000 pF/300 V	CPD 50 000/300
C120	Bypass-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C121	Papier-Df-Kondensator	50 000 pF/300 V	CPD 50 000/300
C122	Bypasskondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C123	Papier-Df-Kondensator	50 000 pF/300 V	CPD 50 000/300
C124	Kf-Kondensator	1000 pF/500 V	CKS 1000/500
C125	Keramik-Kondensator	10 pF	CCG 41/10
C128	Keramik-Kondensator	10 pF	CCG 68/10
C129	Papierkondensator	1000 pF/1000 V	CPK 1000/1000
C130	Kf-Kondensator	10 000 pF/250 V	CKS 10 000/250
C131	Keramik-Kondensator	10 pF	CCG 68/10
C132	Keramik-Kondensator	27 pF	CCG 68/27
C133	Keramik-Kondensator	100 pF	CCH 68/100
C134	Keramik-Kondensator	100 pF	CCH 68/100

R 6274
459
Bl. 100



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C135	Elektrolytkondensator	2500 μ F/35 V	CEE 21/2500/35
C136	Kf-Kondensator	2000 pF/125 V	CKD 2/2000/125
G11	Germaniumdiode		2 x GK 2501
G12	Germaniumdiode		GK 2413
G13	Hochspannungs- Gleichrichter	2000 V/1,5 mA	GNE 27/2000/1,5 D
G14	Netzgleichrichter	2 x 360 V/100 mA	GN 19/720/100 M
G15	Netzgleichrichter	2 x 360 V/100 mA	GN 19/720/100 M
G16	Netzgleichrichter	250 V/40 mA	GNE 14/250/40 M
G17	Siliziumdiode		GK/OA 202
G18	Germaniumdiode		GK 2413
G19	Germaniumdiode		GK 2413
G110	Germaniumdiode		GK 2281
G111	Germaniumdiode		GK 2281
G112	Germaniumdiode		GK 2413
G113	Netzgleichrichter	30 V/2000 mA	GNB 11/30/2000 B
G114	Zener-Diode		GK/OA 126/4
L1	Oszillatorspule		BV 105 745
L2	Koppelspule		BV 105 746
L3	Entzerrerspule		BV 105 747
L4	Kettenspule		BV 105 748
L5	Kettenspule		BV 105 748
L6	Kettenspule		BV 105 748
L7	Kettenspule	}	BV 105 748
L8	Kettenspule		

R 6274
459
Bl. 101



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
L9	Kettenspule		BV 105 749
L10	Kettenspule		
L11	Kettenspule		
L12	Kettenspule		
L13	Kettenspule		
L14	Kettenspule		
L15	Hochfr.-Drossel		BV 104 735
L16	Hochfr.-Drossel		BV 104 715
L17	Wobbelspule		BV 100 743
L18	Oszillatorspule		BV 105 750
L19	Koppelspule		BV 105 750
L20	Oszillatorspule		BV 104 701
L21	Koppelspule		BV 104 701
L22	Wobbelspule		BV 100 743
L23	Wobbelspule		BV 100 743
L24	Oszillatorspule		BV 112 317
L25	Oszillatorspule		BV 112 318
L26	Wobbelspule		BV 100 743
L27	Hochfr.-Drossel		BV 104 735
L28	Hochfr.-Drossel		BV 104 735
L29	Siebdrossel		DB 125/2
L30	Siebdrossel		DB 125/2
L31	Horizontalablenkspule		E 415 - 50
L32	Vertikalablenkspule		E 415 - 50
L33	Focussierspule		BV 105 970
L34	Kreisspule		BV 104 709
L35	Kreisspule		BV 104 706

R 6274
459
Bl. 102



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
L36	Kreissspule		BV 104 704
L37	Entzerrerspule		BV 104 708
L38	Entzerrerspule		BV 104 707
L39	Hochfr.-Drossel		BV 104 735
L40	Hochfr.-Drossel		BV 104 735
L41	Hochfr.-Drossel		BV 104 715
L42	Drossel		BV 112 350
L43	Drossel		BV 112 350
M1	Lüftermotor		ZAM 17 001
Q1	Steuerquarz	10 MHz $\pm 2 \cdot 10^{-5}$	
Q2	Steuerquarz	1 MHz $\pm 2 \cdot 10^{-5}$	
R1	Schichtwiderstand	5 k Ω /0,5 W	WF 5 k/0,5
R2	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,1 W	WFA 50 k/0,1
R3	Schichtwiderstand	500 Ω /0,25 W	WF 500/0,25
R4	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,1 W	WFA 50 k/0,1
R5	Schichtwiderstand	10 Ω /0,05 W	WFA 10/0,05
R6	Schichtwiderstand	100 Ω /0,25 W	WF 100/0,25
R7	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,25 W	WF 50 k/0,25
R8	Schichtwiderstand	600 Ω /0,25 W	WF 600/0,25
R9	Schichtwiderstand	30 Ω /0,25 W	WF 30/0,25
R10	Schichtwiderstand	250 Ω /0,25 W	WF 250/0,25
R11	Schichtwiderstand	10 Ω /0,05 W	WFA 10/0,05
R12	Schichtwiderstand	600 Ω /0,25 W	WF 600/0,25
R13	Schichtwiderstand	10 k Ω /0,25 W	WF 10 k/0,25
R14	Schichtwiderstand	30 Ω /0,25 W	WF 30/0,25
R15	Schichtwiderstand	1,25 k Ω /0,25 W	WF 1,25 k/0,25

R 6274
459
Bl. 103.



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R16	Schichtwiderstand	500 Ω /0,25 W	WF 500/0,25
R17	Schichtwiderstand	200 k Ω /0,5 W	WF 200 k/0,5
R18	Schichtwiderstand	16 k Ω /0,25 W	WF 16 k/0,25
R19	Schichtwiderstand	250 k Ω /0,5 W	WF 250 k/0,5
R20	Schichtwiderstand	10 Ω /0,05 W	WFA 10/0,05
R21	Schichtwiderstand	600 Ω /0,25 W	WF 600/0,25
R22	Schichtwiderstand	10 Ω /0,05 W	WFA 10/0,05
R23	Schichtwiderstand	600 Ω /0,25 W	WF 600/0,25
R24	Schichtwiderstand	10 Ω /0,05 W	WFA 10/0,05
R25	Schichtwiderstand	600 Ω /0,25 W	WF 600/0,25
R26	Schichtwiderstand	10 Ω /0,05 W	WFA 10/0,05
R27	Schichtwiderstand	600 Ω /0,25 W	WF 600/0,25
R28	Schichtwiderstand	30 Ω /0,25 W	WF 30/0,25
R29	Schichtwiderstand	30 Ω /0,25 W	WF 30/0,25
R30	Schichtwiderstand	30 Ω /0,25 W	WF 30/0,25
R31	Schichtwiderstand	30 Ω /0,25 W	WF 30/0,25
R32	Schichtwiderstand	200 Ω /0,25 W	WF 200/0,25
R33	Schichtwiderstand	60 Ω /0,25 W	WF 60/0,25
R34	Schichtwiderstand	60 Ω /0,25 W	WF 60/0,25
R35	Schichtwiderstand	5 Ω /0,05 W	WF 5/0,05
R36	Schichtwiderstand	5 Ω /0,05 W	WF 5/0,05
R37	Schichtwiderstand	5 Ω /0,05 W	WF 5/0,05
R38	Schichtwiderstand	5 Ω /0,05 W	WF 5/0,05
R39	Schichtwiderstand	160 Ω /0,05 W	WFA 160/0,05
R40	Schichtwiderstand	160 Ω /0,05 W	WFA 160/0,05
R41	Schichtwiderstand	10 k Ω /0,25 W	WF 10 k/0,25
R42	Schichtwiderstand	5 k Ω /0,5 W	WFO 5 k/0,5

R 6274
459
Bl. 104



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R43	Schichtwiderstand	5 k Ω /0,5 W	WFO 5 k/0,5
R44	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,1 W	WFA 50 k/0,1
R45	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,1 W	WFA 50 k/0,1
R46	Schichtwiderstand	125 Ω /0,25 W	WF 125/0,25
R47	Schichtwiderstand	2,5 k Ω /0,5 W	WFO 2,5 k/0,5
R48	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,1 W	WFA 50 k/0,1
R49	Schichtwiderstand	12,5 k Ω /0,1 W	WFA 12,5 k/0,1
R50	Schichtwiderstand	2 k Ω /0,5 W	WFO 2 k/0,5
R51	Schichtwiderstand	200 Ω /0,25 W	WF 200/0,25
R52	Schichtwiderstand	60 $\Omega \pm 0,5 \%$ /1 W	WFK 611/60/0,5/1
R53	Schichtwiderstand	25 k Ω /0,25 W	WF 25 k/0,25
R54	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,1 W	WFA 1 k/0,1
R55	Schichtwiderstand	500 Ω /0,25 W	WF 500/0,25
R56	Schichtwiderstand	500 Ω /0,25 W	WF 500/0,25
R57	Schichtwiderstand	500 Ω /0,25 W	WF 500/0,25
R58	Schichtwiderstand	100 Ω /0,25 W	WF 100/0,25
R59	Schichtwiderstand	40 k Ω /0,5 W	WF 40 k/0,5
R60	Schichtwiderstand	40 k Ω /0,5 W	WF 40 k/0,5
R61	Schichtwiderstand	500 Ω /0,25 W	WF 500/0,25
R62	Schichtwiderstand	40 k Ω /0,5 W	WF 40 k/0,5
R63	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,5 W	WF 50 k/0,5
R64	Schichtwiderstand	10 k Ω /0,5 W	WF 10 k/0,5
R65	Schichtwiderstand	6 M Ω /0,5 W	WF 6 M/0,5
R66	Schichtwiderstand	6 M Ω /0,5 W	WF 6 M/0,5
R67	Drahtwiderstand	3 k Ω /12 W	WV 12/3 k
R68	Draht-Drehwiderstand	100 Ω lin.	WR 4/100
R69	Draht-Drehwiderstand	100 Ω lin.	WR 4/100

R 6274
459
Bl. 105



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R70	Schicht-Drehwiderstand	50 k Ω lin.	WS 7126/50 k
R71	Schicht-Drehwiderstand	2,5 k Ω lin.	WS 7126/2,5 k
R72	Schichtwiderstand	8 k Ω /1 W	WF 8 k/1
R73	Schicht-Drehwiderstand	10 k Ω lin.	WS 7122 F/10 k
R74	Schichtwiderstand	20 k Ω /0,5 W	WF 20 k/0,5
R75	Schichtwiderstand	200 k Ω /0,25 W	WF 200 k/0,25
R76	Schichtwiderstand	1 M Ω /0,25 W	WF 1 M/0,25
R77	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,25 W	WF 1 k/0,25
R78	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,1 W	WFA 1 k/0,1
R79	Schicht-Drehwiderstand	500 k Ω lin.	WS 9122 F/500 k
R80	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,1 W	WFA 1 k/0,1
R81	Schichtwiderstand	100 k Ω /0,5 W	WF 100 k/0,5
R82	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,1 W	WFA 1 k/0,1
R83	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,5 W	WF 500 k/0,5
R84	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,1 W	WFA 1 k/0,1
R85	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,5 W	WF 500 k/0,5
R86	Schicht-Drehwiderstand	250 k Ω lin.	WS 7122 F/250 k
R87	Schichtwiderstand	10 k Ω /0,25 W	WF 10 k/0,25
R88	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,25 W	WF 50 k/0,25
R89	Schichtwiderstand	500 Ω /0,25 W	WF 500/0,25
R90	Schichtwiderstand	500 Ω /0,25 W	WF 500/0,25
R91	Schichtwiderstand	500 Ω /0,25 W	WF 500/0,25
R92	Schichtwiderstand	115 Ω $\pm$ 1 %/0,05 W	WFS 5/115/1/0,05
R93	Schichtwiderstand	115 Ω $\pm$ 1 %/0,05 W	WFS 5/115/1/0,05
R94	Schichtwiderstand	115 Ω $\pm$ 1 %/0,05 W	WFS 5/115/1/0,05
R95	Schichtwiderstand	115 Ω $\pm$ 1 %/0,05 W	WFS 5/115/1/0,05
R96	Schichtwiderstand	115 Ω $\pm$ 1 %/0,05 W	WFS 5/115/1/0,05

R 6274
459
Bl.106



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R97	Schichtwiderstand	115 $\Omega \pm 1 \%$ /0,05 W	WFS 5/115/1/0,05
R98	Schichtwiderstand	115 $\Omega \pm 1 \%$ /0,05 W	WFS 5/115/1/0,05
R99	Schichtwiderstand	115 $\Omega \pm 1 \%$ /0,05 W	WFS 5/115/1/0,05
R100	Schichtwiderstand	115 $\Omega \pm 1 \%$ /0,05 W	WFS 5/115/1/0,05
R101	Schichtwiderstand	115 $\Omega \pm 1 \%$ /0,05 W	WFS 5/115/1/0,05
R102	Schichtwiderstand	115 $\Omega \pm 1 \%$ /0,05 W	WFS 5/115/1/0,05
R103	Schichtwiderstand	115 $\Omega \pm 1 \%$ /0,05 W	WFS 5/115/1/0,05
R104	Schichtwiderstand	85,3 $\Omega \pm 1 \%$ /0,05 W	WFS 5/85,3/1/0,05
R105	Schichtwiderstand	85,3 $\Omega \pm 1 \%$ /0,05 W	WFS 5/85,3/1/0,05
R106	Schichtwiderstand	85,3 $\Omega \pm 1 \%$ /0,05 W	WFS 5/85,3/1/0,05
R107	Schichtwiderstand	85,3 $\Omega \pm 1 \%$ /0,05 W	WFS 5/85,3/1/0,05
R108	Schichtwiderstand	85,3 $\Omega \pm 1 \%$ /0,05 W	WFS 5/85,3/1/0,05
R109	Schichtwiderstand	85,3 $\Omega \pm 1 \%$ /0,05 W	WFS 5/85,3/1/0,05
R110	Schichtwiderstand	100 k Ω /0,25 W	WF 100 k/0,25
R111	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,1 W	WFA 1 k/0,1
R112	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,5 W	WF 50 k/0,5
R113	Schicht-Drehwiderstand	25 k Ω lin.	WS 9122 F/25 k
R114	Schichtwiderstand	30 k Ω /0,5 W	WF 30 k/0,5
R115	Schichtwiderstand	400 k Ω /0,25 W	WF 400 k/0,25
R116	Schichtwiderstand	500 Ω /0,25 W	WF 500/0,25
R117	Schichtwiderstand	200 k Ω /0,5 W	WF 200 k/0,5
R118	Schichtwiderstand	30 Ω /0,5 W	WF 30/0,5
R119	Schichtwiderstand	100 k Ω /0,05 W	WFA 100 k/0,05
R120	Schichtwiderstand	60 $\Omega \pm 0,5 \%$ /1 W	WFK 611/60/0,5/1
R121	Schicht-Drehwiderstand	500 k Ω log.	WS 7226/500 k
R122	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,1 W	WFA 1 k/0,1
R123	Schichtwiderstand	40 k Ω /0,5 W	WF 40 k/0,5

R 6274
459
Bl. 107



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R124	Schichtwiderstand	200 k Ω /0,5 W	WF 200 k/0,5
R125	Schichtwiderstand	125 k Ω /0,5 W	WF 125 k/0,5
R126	Schichtwiderstand	1,25 M Ω /0,25 W	WF 1,25 M/0,25
R127	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,25 W	WF 1 k/0,25
R128	Schichtwiderstand	10 M Ω /0,25 W	WF 10 M/0,25
R129	Schichtwiderstand	5 k Ω /0,25 W	WF 5 k/0,25
R130	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,5 W	WF 50 k/0,5
R131	Schichtwiderstand	60 k Ω /0,5 W	WF 60 k/0,5
R132	Schichtwiderstand	250 k Ω /0,5 W	WF 250 k/0,5
R133	Schichtwiderstand	5 k Ω /0,5 W	WF 5 k/0,5
R134	Schichtwiderstand	20 k Ω /0,25 W	WF 20 k/0,25
R135	Schichtwiderstand	1,6 M Ω /0,25 W	WF 1,6 M/0,25
R136	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,1 W	WFA 1 k/0,1
R137	Schichtwiderstand	2,5 M Ω /0,5 W	WF 2,5 M/0,5
R138	Schichtwiderstand	25 k Ω /0,5 W	WF 25 k/0,5
R139	Schichtwiderstand	4 k Ω /0,5 W	WF 4 k/0,5
R140	Schichtwiderstand	500 Ω /0,25 W	WF 500/0,25
R141	Draht-Drehwiderstand	50 Ω lin.	WR 4/50
R142	Schichtwiderstand	40 k Ω /0,25 W	WF 40 k/0,25
R143	Schichtwiderstand	125 Ω /0,25 W	WF 125/0,25
R144	Schichtwiderstand	100 k Ω /0,25 W	WF 100 k/0,25
R145	Schichtwiderstand	125 k Ω /0,5 W	WF 125 k/0,5
R146	Schichtwiderstand	200 k Ω /0,25 W	WF 200 k/0,25
R147	Schichtwiderstand	60 Ω /0,25 W	WF 60/0,25
R148	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,25 W	WF 500 k/0,25
R149	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,25 W	WF 1 k/0,25
R150	Schicht-Drehwiderstand	10 k Ω lin.	WS 9122 F/10 k
R151	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,1 W	WFA 50 k/0,1
R152	Schicht-Drehwiderstand	10 k Ω lin.	WS 9122 F/10 k

R 6274
459
Bl.108



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R153	Schichtwiderstand	40 k Ω /0,5 W	WF 40 k/0,5
R154	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,1 W	WFA 1 k/0,1
R155	Schichtwiderstand	125 k Ω /0,5 W	WF 125 k/0,5
R156	Schichtwiderstand	30 k Ω /0,5 W	WF 30 k/0,5
R157	Schichtwiderstand	3 k Ω /0,25 W	WF 3 k/0,25
R158	Schichtwiderstand	600 k Ω /0,5 W	WF 600 k/0,5
R159	Schichtwiderstand	250 k Ω /0,5 W	WF 250 k/0,5
R160	Schicht-Drehwiderstand	250 k Ω lin.	WS 7126/250 k
R161	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,25 W	WF 1 k/0,25
R162	Schichtwiderstand	200 Ω /0,5 W	WF 200/0,5
R163	Schichtwiderstand	30 Ω /0,25 W	WF 30/0,25
R164	Drahtwiderstand	10 k Ω /10 W	WR 10 F/10 k
R165	Schichtwiderstand	800 k Ω /0,25 W	WF 800 k/0,25
R166	Schichtwiderstand	250 k Ω /0,5 W	WF 250 k/0,5
R167	Schicht-Drehwiderstand	50 k Ω lin.	WS 7122 F/50 k
R168	Schicht-Drehwiderstand	50 k Ω lin.	WS 7122 F/50 k
R169	Schicht-Drehwiderstand	500 k Ω log.	WS 7226/500 k
R170	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,1 W	WFA 1 k/0,1
R171	Schichtwiderstand	200 k Ω /0,5 W	WF 200 k/0,5
R172	Schichtwiderstand	125 k Ω /0,5 W	WF 125 k/0,5
R173	Schichtwiderstand	40 k Ω /0,5 W	WF 40 k/0,5
R174	Schichtwiderstand	1,25 M Ω /0,25 W	WF 1,25 M/0,25
R175	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,25 W	WF 1 k/0,25
R176	Schichtwiderstand	10 M Ω /0,25 W	WF 10 M/0,25
R177	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,5 W	WF 50 k/0,5
R178	Schichtwiderstand	60 k Ω /0,5 W	WF 60 k/0,5
R179	Schichtwiderstand	250 k Ω /0,5 W	WF 250 k/0,5

R 6274
459
Bl. 109



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R180	Schichtwiderstand	5 k Ω /0,5 W	WF 5 k/0,5
R181	Schichtwiderstand	20 k Ω /0,25 W	WF 20 k/0,25
R182	Schichtwiderstand	1,6 M Ω /0,25 W	WF 1,6 M/0,25
R183	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,1 W	WFA 1 k/0,1
R184	Schichtwiderstand	2,5 M Ω /0,5 W	WF 2,5 M/0,5
R185	Schichtwiderstand	25 Ω /0,25 W	WF 25/0,25
R186	Schichtwiderstand	4 k Ω /0,5 W	WF 4 k/0,5
R187	Schichtwiderstand	40 k Ω /0,5 W	WF 40 k/0,5
R188	Schichtwiderstand	160 k Ω /0,5 W	WF 160 k/0,5
R189	Schichtwiderstand	40 k Ω /0,5 W	WF 40 k/0,5
R190	Schichtwiderstand	40 k Ω /0,25 W	WF 40 k/0,25
R191	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,25 W	WF 1 k/0,25
R192	Schichtwiderstand	10 k Ω /0,5 W	WF 10 k/0,5
R193	Schichtwiderstand	10 k Ω /0,5 W	WF 10 k/0,5
R194	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,5 W	WF 500 k/0,5
R195	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,1 W	WFA 1 k/0,1
R196	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,1 W	WFA 1 k/0,1
R197	Schichtwiderstand	800 k Ω /0,25 W	WF 800 k/0,25
R198	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,1 W	WFA 50 k/0,1
R199	Schichtwiderstand	1 M Ω /0,25 W	WF 1 M/0,25
R200	Schichtwiderstand	1 M Ω /0,25 W	WF 1 M/0,25
R201	Schichtwiderstand	600 k Ω /0,25 W	WF 600 k/0,25
R202	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,5 W	WF 50 k/0,5
R203	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,5 W	WF 50 k/0,5
R204	Schichtwiderstand	600 k Ω /0,25 W	WF 600 k/0,25
R205	Schichtwiderstand	400 k Ω /0,25 W	WF 400 k/0,25
R206	Schichtwiderstand	1,25 M Ω /0,25 W	WF 1,25 M/0,25

R 6274
459
Bl.110



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R207	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,25 W	WF 500 k/0,25
R208	Schichtwiderstand	10 k Ω /0,5 W	WF 10 k/0,5
R209	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,5 W	WF 50 k/0,5
R210	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,25 W	WF 500 k/0,25
R211	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,5 W	WF 500 k/0,5
R212	Schichtwiderstand	30 Ω /0,25 W	WF 30/0,25
R213	Schichtwiderstand	30 Ω /0,25 W	WF 30/0,25
R214	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,1 W	WFA 1 k/0,1
R215	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,1 W	WFA 1 k/0,1
R216	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,5 W	WF 50 k/0,5
R217	Schichtwiderstand	100 k Ω /0,5 W	WF 100 k/0,5
R218	Schicht-Drehwiderstand	25 k Ω lin.	WS 7122 F/25 k
R219	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,5 W	WF 50 k/0,5
R220	Schichtwiderstand	20 k Ω /0,5 W	WF 20 k/0,5
R221	Schichtwiderstand	500 Ω /0,25 W	WF 500/0,25
R222	Drahtwiderstand	10 k Ω /10 W	WR 10/10 k
R223	Schichtwiderstand	100 k Ω /0,5 W	WF 100 k/0,5
R224	Schicht-Drehwiderstand	50 k Ω lin.	WS 7126/50 k
R225	Schichtwiderstand	200 k Ω /0,25 W	WF 200 k/0,25
R226	Schichtwiderstand	40 k Ω /0,5 W	WF 40 k/0,5
R227	Schichtwiderstand	40 k Ω /0,5 W	WF 40 k/0,5
R228	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,25 W	WF 1 k/0,25
R229	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,5 W	WF 500 k/0,5
R230	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,25 W	WF 500 k/0,25
R231	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,25 W	WF 500 k/0,25
R232	Schichtwiderstand	200 Ω /0,25 W	WF 200/0,25
R233	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,25 W	WF 50 k/0,25

R 6274
459
Bl. 111



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R234	Schichtwiderstand	200 k Ω /0,25 W	WF 200 k/0,25
R235	Schichtwiderstand	200 Ω /0,25 W	WF 200/0,25
R236	Schichtwiderstand	20 k Ω /0,5 W	WF 20 k/0,5
R237	Schichtwiderstand	500 Ω /0,25 W	WF 500/0,25
R238	Schichtwiderstand	100 k Ω /0,25 W	WF 100 k/0,25
R239	Schichtwiderstand	200 Ω /0,25 W	WF 200/0,25
R240	Schichtwiderstand	60 Ω /0,25 W	WF 60/0,25
R241	Schichtwiderstand	60 k Ω /0,5 W	WF 60 k/0,5
R242	Schichtwiderstand	100 Ω /0,25 W	WF 100/0,25
R243	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,1 W	WFA 50 k/0,1
R244	Schichtwiderstand	160 k Ω /0,25 W	WF 160 k/0,25
R245	Schichtwiderstand	2 M Ω /0,25 W	WF 2 M/0,25
R246	Schichtwiderstand	2,5 k Ω /0,25 W	WF 2,5 k/0,25
R247	Schichtwiderstand	100 k Ω /0,25 W	WF 100 k/0,25
R248	Schichtwiderstand	100 k Ω /0,25 W	WF 100 k/0,25
R249	Schichtwiderstand	300 k Ω /0,25 W	WF 300 k/0,25
R250	Schichtwiderstand	200 k Ω /0,25 W	WF 200 k/0,25
R251	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,25 W	WF 500 k/0,25
R252	Schichtwiderstand	1 M Ω /0,25 W	WF 1 M/0,25
R253	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,5 W	WF 500 k/0,5
R254	Schicht-Drehwiderstand	25 k Ω lin.	WS 7126/25 k
R255	Schichtwiderstand	300 Ω /0,5 W	WFO 300/0,5
R256	Schichtwiderstand	800 Ω /0,5 W	WFO 800/0,5
R257	Schichtwiderstand	10 k Ω /0,5 W	WFO 10 k/0,5
R258	Draht-Drehwiderstand	100 Ω lin.	WR 4 F/100
R259	Schicht-Drehwiderstand	10 k Ω lin.	WS 9122 F/10 k
R260	Schichtwiderstand	1,6 k Ω /0,5 W	WF 1,6 k/0,5

R 6274
459
Bl. 112



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R261	Schicht-Drehwiderstand	2,5 k Ω lin.	WS 9122 F/2,5 k
R262	Schicht-Drehwiderstand	2,5 k Ω lin.	WS 9122 F/2,5 k
R263	Schicht-Drehwiderstand	2,5 k Ω lin.	WS 9122 F/2,5 k
R264	Schicht-Drehwiderstand	2,5 k Ω lin.	WS 9122 F/2,5 k
R265	VDR-Widerstand		WUC 41031
R266	VDR-Widerstand		WUC 31241
R268	Schicht-Drehwiderstand	500 Ω lin.	WS 7126/500
R269	Schicht-Drehwiderstand	10 k Ω lin.	WS 7126/10 k
R270	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R271	Schichtwiderstand	6,8 Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/6,8/1/0,1
R272	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R273	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R274	Schichtwiderstand	6,8 Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/6,8/1/0,1
R275	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R276	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R277	Schichtwiderstand	6,8 Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/6,8/1/0,1
R278	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R279	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R280	Schichtwiderstand	6,8 Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/6,8/1/0,1
R281	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R282	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R283	Schichtwiderstand	6,8 Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/6,8/1/0,1
R284	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R285	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R286	Schichtwiderstand	6,8 Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/6,8/1/0,1
R287	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1

R 6274
459
Bl.113



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R288	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R289	Schichtwiderstand	6,8 Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/6,8/1/0,1
R290	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R291	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R292	Schichtwiderstand	6,8 Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/6,8/1/0,1
R293	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R294	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R295	Schichtwiderstand	6,8 Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/6,8/1/0,1
R296	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R297	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R298	Schichtwiderstand	6,8 Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/6,8/1/0,1
R299	Schichtwiderstand	1,06 k Ω ± 1 %/0,1 W	WFS 5/1,06 k/1/0,1
R300	Schichtwiderstand	300 Ω ± 1 %/0,25 W	WFK 613/300/1/0,25
R301	Schichtwiderstand	15 Ω ± 1 %/0,25 W	WFK 613/15/1/0,25
R302	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,5 W	WF 50 k/0,5
R303	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,25 W	WF 50 k/0,25
R304	Schichtwiderstand	15 Ω ± 1 %/0,25 W	WFK 613/15/1/0,25
RL1	Skalenlampe		RL 165 S
RL2	Skalenlampe		RL 165 S
RL3	Kontrolllampe		RL 215
RLS1	Relais		RSS 130 042
RLS2	Relais		RSS 130 042
RLS3	Relais		RSS 130 042
RLS4	Relais		RSS 130 042
RLS5	Relais		RSS 130 042

R 6274
459
Bl.114



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
RLS6	Relais		RSS 130 042
RLS7	Relais		RSS 130 042
RLS8	Relais		RSS 130 042
Rö1	Doppeltriode		ECC 81
Rö2	Breitbandpentode		E 180 F
Rö3	Breitbandpentode		E 180 F
Rö4	Breitbandpentode		E 180 F
Rö5	Breitbandpentode		E 180 F
Rö6	Breitbandpentode		E 180 F
Rö7	Breitbandpentode		E 180 F
Rö8	Doppeltriode		E 88 CC
Rö9	Doppeltriode		E 88 CC
Rö10	Doppeltriode		ECC 81
Rö11	Doppeltriode		ECC 81
Rö12	NF-Pentode		EF 804 S
Rö13	Fernsehbild-Röhre		MW 36 - 44
Rö14	NF-Pentode		EF 86
Rö15	Doppeltriode		ECC 81
Rö16	Doppeltriode		ECC 81
Rö17	Doppeltriode		EAA 91 oder EB 91
Rö18	Doppeltriode		ECC 81
Rö19	Endpentode		EL 84
Rö20	NF-Pentode		EF 86
Rö21	Doppeltriode		ECC 81
Rö22	Doppeltriode		ECC 81
Rö23	Doppeltriode		ECC 81

R 6274
459
Bl.115



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
Rö24	Doppeltriode		ECC 81
Rö25	Doppeltriode		ECC 81
Rö26	Doppeltriode		ECC 81
Rö27	Breitbandpentode		E 180 F
Rö28	Breitbandpentode		E 180 F
Rö29	Doppeltriode		ECC 81
Rö30	Endpentode		EL 86
Rö31	Endpentode		EL 86
Rö32	NF-Pentode		EF 804 S
Rö33	Stabilisatorröhre		85 A 2
Rö34	Stabilisatorröhre		85 A 2
Rö35	Endpentode		EL 95
S1	1 db-Teiler		SRS 1/12
S2	10-db-Teiler		SRS 1/12
S3	Kleinstufenschalter		SRW 14320
S4	Kleinstufenschalter		SRW 14220
S5	Kleinstufenschalter		SRW 14220
S6	Kleinstufenschalter		SRW 14220
S7	Netzschalterkombination		SRK 1
Si1	Schmelzeinsatz		1 A DIN 41571
Tr1	Netztransformator		BV 104 501
Tr2	Wobbeltransformator		BV 112 114

6274
459
Bl. 116



Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
T1	Transistor		GT/OC 604 spez.
T2	Transistor		GT/OC 604 spez.
T3	Transistor		GT/CTP 1109

R 6274
459
Bl. 117

