

5.2. Schaltteilliste zum Normalfrequenz-Generator Type XUA
(100-kHz-Dekade)

(AZ „t“)

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C161	Kf-Kondensator	250 pF/1000 V	CKS 250/1000
C162	Papier-Kondensator	50 000 pF/250 V	CPM 50 000/250
C163	Papier-Kondensator	50 000 pF/250 V	CPM 50 000/250
C164	Kf-Kondensator Lufttrimmer	400 pF/1000 V 4...29 pF	CKS 400/1000 CV 8025 parallel
C165	Papier-Kondensator	50 000 pF/250 V	CPM 50 000/250
C166	Kf-Kondensator	250 pF/1000 V	CKS 250/1000
C167	Papier-Kondensator	50 000 pF/250 V	CPM 50 000/250
C168	Ker. Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C169	Kf-Kondensator	250 pF/1000 V	CKS 250/1000
C170	Kf-Kondensator	250 pF/1000 V	CKS 250/1000
C171	MP-Kond	1 μ F/250 V	CMR 1/250/1
C172	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C173	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C174	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C175	Kf-Kondensator	50 pF/500 V	CKD 2/50/500
C176	Keramik-Kondensator	8 pF	CCG 41/8
C177	Keramik-Kondensator	27 pF	CCH 31/27
C178	Keramik-Kondensator	10 pF	CCG 41/10
C179	Keramik-Kondensator	27 pF	CCH 31/27
C180	Keramik-Kondensator	5 pF	CCG 41/5
C181	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C182	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C183	Keramik-Kondensator	30 pF	CCH 31/30
C184	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350

R 9422
764
Bl.14

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C185	Keramik-Kondensator	1 pF	CCG 21/1
C186	Keramik-Kondensator	30 pF	CCH 31/30
C187	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C188	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C189	Keramik-Kondensator	27 pF	CCH 31/27
C190	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C191	Keramik-Kondensator	2 pF	CCG 41/2.
C192	Keramik-Kondensator	30 pF	CCH 31/30
C193	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C194	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C195	Keramik-Kondensator Lufttrimmer	2 x 47 pF 4...29 pF	2 x CCH 31/47 CV 8025 parallel
C196	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C197	Keramik-Kondensator Lufttrimmer	2 x 47 pF 4...29 pF	2 x CCH 31/47 CV 8025 parallel
C198	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C199	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C200	Keramik-Kondensator Lufttrimmer	2 x 47 pF 4...29 pF	2 x CCH 31/47 CV 8025 parallel
C201	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C202	Keramik-Kondensator Lufttrimmer	2 x 47 pF 4...29 pF	2 x CCH 31/47 CV 8025 parallel
C203	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C204	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C205	Keramik-Kondensator Lufttrimmer	2 x 47 pF 4...29 pF	2 x CCH 31/47 CV 8025 parallel
C206	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C207	Keramik-Kondensator Lufttrimmer	2 x 47 pF 4...29 pF	2 x CCH 31/47 CV 8025 parallel
C208	Kf-Kondensator	500 pF/500 V	CKS 500/500

R 9422
764
Bl. 15

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C209	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C210	Keramik-Kondensator Lufttrimmer	2 x 47 pF 4...29 pF	2 x CCH 31/47 CV 8025 parallel
C211	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C212	Keramik-Kondensator Lufttrimmer	2 x 47 pF 4...29 pF	2 x CCH 31/47 CV 8025 parallel
C213	Papier-Kondensator	5000 pF/500 V	CPM 5000/500
C214	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C215	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C216	Keramik-Kondensator Lufttrimmer	39 pF 4...29 pF	CCH 31/39 CV 8025 parallel
C217	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C218	Keramik-Kondensator Lufttrimmer	39 pF 4...29 pF	CCH 31/39 CV 8025 parallel
C219	Keramik-Kondensator	1 pF	CCG 21/1
C220	Keramik-Kondensator Lufttrimmer	39 pF 4...29 pF	CCH 31/39 CV 8025 parallel
C221	Keramik-Kondensator Lufttrimmer	39 pF 4...29 pF	CCH 31/39 CV 8025 parallel
C222	Keramik-Kondensator	4 pF	CCG 41/4
C223	Kf-Kondensator	10 000 pF/125 V	CKS 10 000/125
C224	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C225	Keramik-Kondensator	30 pF	CCH 31/30
C226	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C227	Keramik-Kondensator	0,5 pF	CCG 11/0,5
C228	Keramik-Kondensator	30 pF	CCH 31/30
C229	Keramik-Kondensator	2200 pF	CCG 94/2200
C230	Keramik-Kondensator	2200 pF	CCG 94/2200
C231	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C232	Keramik-Kondensator	33 pF	CCH 31/33

R 9422
764
Bl.16

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C233	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C234	Keramik-Kondensator	0,5 pF	CCG 11/0,5
C235	Keramik-Kondensator	33 pF	CCH 31/33
C236	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C237	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C238	MP-Kondensator	8 μ F/250 V	CMR 8/250
C239	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C240	Kf-Kondensator	1000 pF/500 V	CKS 1000/500
C241	MP-Kondensator	1 μ F/250 V	CMR 1/250/1
C242	MP-Kondensator	8 μ F/250 V	CMR 8/250/2
C243	Papier-Kondensator	10 000 pF/500 V	CPM 10 000/500
C244	Papier-Kondensator	25 000 pF/630 V	CPK 25 000/630
C245	Kf-Kondensator	100 pF/500 V	CKD 2/100/500
C246	Glimmer-Kondensator	450 pF ± 5 %/500 V	CGT 450/5/500 DD 1
C247	Papier-Kondensator	10 000 pF/500 V	CPM 10 000/500
C248	Lufttrimmer	4...29 pF	CV 8125
C249	Papier-Kondensator	25 000 pF/630 V	CPK 25 000/630
C250	Keramik-Kondensator	56 pF	CCK 41/56
C251	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C252	Glimmer-Kondensator	450 pF ± 5 %/500 V	CGT 450/5/500 DD 1
C254	MP-Kondensator	8 μ F/250 V	CMR 8/250
C255	Papier-Kondensator	25 000 pF/630 V	CPK 25 000/630
C256	Keramik-Kondensator	100 pF	CCK 41/100
C257	Glimmer-Kondensator	450 pF ± 5 %/500 V	CGT 450/5/500 DD 1
C258	Papier-Kondensator	10 000 pF/500 V	CPM 10 000/500
C259	Papier-Kondensator	25 000 pF/630 V	CPK 25 000/630
C260	Keramik-Kondensator	100 pF	CCK 41/100

R 9422
764
Bl.17

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C261	Keramik-Kondensator	330 pF	CCH 68/330
C262	MP-Kondensator	8 μ F/250 V	CMR 8/250
C263	Keramik-Kondensator	8 pF	CCG 41/8
C264	Keramik-Kondensator	30 pF	CCH 31/30
C265	Keramik-Kondensator	47 pF	CCH 31/47
C266	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C267	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C268	Keramik-Kondensator	39 pF	CCH 31/39
C269	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C270	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C271	Kf-Kondensator	250 pF/1000 V	CKS 250/1000
C272	Keramik-Kondensator	18 pF	CCH 31/18
C273	Ker.Rohrtrimmer	0,75...5 pF	CV 7205
C274	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C275	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C276	Keramik-Kondensator	12 pF	CCH 31/12
C277	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C278	Kf-Kondensator	250 pF/1000 V	CKS 250/1000
C279	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C280	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C281	Keramik-Kondensator	39 pF	CCH 31/39
C282	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C283	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C284	Keramik-Kondensator	47 pF	CCH 31/47
C285	Kf-Kondensator	80 pF/500 V	CKD 2/80/500
C286	Kf-Kondensator	80 pF/500 V	CKD 2/80/500
C287	Kf-Kondensator	100 pF/500 V	CKD 2/100/500

R 9422
764
Bl.18

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C288	Papier-Kondensator	10 000 pF/250 V	CPM 10 000/250
C289	Lufttrimmer	4...29 pF	CV 8025
C290	MP-Kondensator	1 μ F/250 V	CMR 1/250/1
C291	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C292	Keramik-Kondensator	1 pF	CCG 21/1
C293	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C294	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C295	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C296	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C297	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C298	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C299	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C300	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C301	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C302	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C303	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C304	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C305	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C306	MP-Kondensator	8 μ F/250 V	CMR 8/250
C307	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C308	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C309	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C310	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C311	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C312	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C313	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C314	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C315	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300

R 9422
764
Bl. 19

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C316	Ker.Bp-Kondensator	2500 pF/350 V	CBR 1/2500/350
C317	Keramik-Kondensator	7 pF	CCG 41/7
C318	Keramik-Kondensator Ker. Rohrtrimmer	10 pF 1...10 pF	CCG 41/10 CV 7210 parallel
C319	Ker. Rohrtrimmer	0,75...5 pF	CV 7205
C320	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C321	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C322	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C323	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C324	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C325	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C326	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C327	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C328	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C329	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C330	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C331	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C332	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C333	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C334	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C335	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C336	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C337	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C338	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C339	Ker.Df-Kondensator	5000 pF/500 V	CFR 1/5000/500
C340	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C341	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300

R 9422
764
Bl.20

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
C342	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C343	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C344	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C345	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C346	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C347	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C348	Kf-Kondensator	1000 pF/500 V	CKS 1000/500
C349	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C350	Papier-Df-Kondensator	10 000 pF/300 V	CPD 10 000/300
C351	Keramik-Kondensator	1 pF	CCG 11/1
C352	Keramik-Kondensator	1 pF	CCG 11/1
C353	Keramik-Kondensator	0,5 pF	CCG 11/0,5
C354	Keramik-Kondensator	0,5 pF	CCG 11/0,5
C355	Keramik-Kondensator	1 pF	CCG 21/1
C356	Keramik-Kondensator	1 pF	CCG 21/1
C357	Keramik-Kondensator	2200 pF	CCG 94/2200
C358	Keramik-Kondensator	2 pF	CCG 41/2
G1 10	Kristall-Diode		GK/OA 95
G1 11	Kristall-Diode		GK/S 33
K1	Abgesch. Ltgs.-Litze		LKK 61900
K2	Kabel		R 6422/152
K3	Kabel		R 6422/177
K4	Kabel		R 6422/123
K5	Kabel		R 6422/59,5
K6	Abgesch. Ltgs.-Litze		LKK 61900

R 9422
764
Bl.21

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
K7	Abgesch. Ltgs.-Litze		LKK 61900
K8	Abgesch. Ltgs.-Litze		LKK 61900
K9	Abgesch. Ltgs.-Litze		LKK 61900
K10	Abgesch. Ltgs.-Litze		LKK 61900
K11	Kabel		444462 - 12/90
K12	Kabel		444462 - 12/100
K13	Kabel		444462 - 12/68
K14	HF-Kabel		LK 126/6
K16	Abgesch. Ltgs.-Litze		LKK 61900
K17	Abgesch. Ltgs.-Litze		LKK 61900
K19	HF-Kabel		
K20	HF-Kabel		
K21	HF-Kabel		
K22	HF-Kabel		
K23	Schirmleitung		LKK 92220
K24	Schirmleitung		LKK 92220
K25	Schirmleitung		LKK 92220
K26	Schirmleitung		LKK 92220
K27	Abgesch. Doppellitze		LFA 03022
K28	Abgesch. Doppellitze		LFA 03022
K29	Schirmleitung		LKK 92220
K30	Schirmleitung		LKK 92220
K31	Schirmleitung		LKK 92220
K32	Schirmleitung		LKK 92220
K33	Schirmleitung		LKK 92220

R 9422
764
Bl.22

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
L51	Filterspule		444461 - 7.50.1
L52	Spule		444461 - 7.12
L53	Spule		444461 - 7.41
L54	Tiefpaßspule		444461 - 7.42
L55	Spule		444461 - 7.41
L56	Filterspule		444461 - 7.9
L57	Filterspule		444461 - 7.9
L58	Filterspule		444461 - 7.9
L59	Filterspule		444461 - 7.9
L60	Filterspule		444461 - 7.51.3/1
L61	Filterspule		444461 - 7.51.6/1
L62	Filterspule		444461 - 7.51.3/1
L63	Filterspule		444461 - 7.51.6/1
L64	Filterspule		444461 - 7.51.3/1
L65	Filterspule		444461 - 7.51.6/1
L66	Filterspule		444461 - 7.51.3/1
L67	Filterspule		444461 - 7.51.6/1
L68	Filterspule		444461 - 7.52.1/1
L69	Filterspule		444461 - 7.52.1/1
L70	Filterspule		444461 - 7.52.1/1
L71	Filterspule		444461 - 7.52.1/1
L72	Filterspule		444461 - 7.9
L73	Filterspule		444461 - 7.9
L74	Filterspule		444461 - 7.9
L75	Filterspule		444461 - 7.9
L76	Filterspule		444461 - 7.43

R 9422
764
Bl.23

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
L77	Spule		444461 - 7.41
L78	Tiefpaßspule		444461 - 7.40
L79	Tiefpaßspule		444461 - 7.40
L80	Tiefpaßspule		444461 - 7.40
L81	Spule		444461 - 7.38
L84	Filterspule		444461 - 7.9
L85	Spule		444461 - 7.38
L86	Oszillatorspule		444461 - 7.39
L87	Filterspule		444461 - 7.9
L88	Filterspule		4421 - 8.11
L89	Drossel		DUF 311/20
L90	Drossel		DUF 311/20
L91	Drossel		DUF 311/20
L92	Drossel		DUF 311/20
L93	Drossel		DUF 311/20
L94	Drossel		DUF 311/20
L95	Drossel		DUF 311/20
L96	Drossel		DUF 311/20
L97	Drossel		DUF 311/20
L98	Drossel		DUF 311/20
L99	Drossel		DUF 311/20
L100	Drossel		DUF 311/20
L101	Drossel		DUF 311/20
L103	Drossel		DUF 311/20
L104	Drossel		DUF 311/20
L105	Drossel		DUF 311/20

R 9422
764
Bl.24

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
L106	Drossel		DUF 311/20
L107	Drossel		DUF 311/20
L108	Drossel		DUF 311/20
L109	Drossel		DUF 311/20
L110	Filterspule		444461 - 7.12
L111	Filterspule		444461 - 7.12
L116	Heizdrossel		444461 - 7.45
L117	Heizdrossel		444461 - 7.45
L118	Heizdrossel		444461 - 7.45
L119	Heizdrossel		444461 - 7.45
L120	Heizdrossel		444461 - 7.45
L121	Heizdrossel		444461 - 7.45
L122	Heizdrossel		444461 - 7.45
L123	Heizdrossel		444461 - 7.45
L124	Heizdrossel		444461 - 7.45
L125	Heizdrossel		444461 - 7.45
L126	Heizdrossel		444461 - 7.45
L127	Heizdrossel		444461 - 7.45
L128	Heizdrossel		444461 - 7.45
L129	Heizdrossel		444461 - 7.45
L130	Heizdrossel		444461 - 7.45
L131	Heizdrossel		444461 - 7.45
L132	Heizdrossel		444461 - 7.45
L135	Heizdrossel		444461 - 7.45
L136	Heizdrossel		444461 - 7.45
L137	Heizdrossel		444461 - 7.45

R 9422
764
B1.25

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
L138	Heizdrossel		444461 - 7.45
L139	Heizdrossel		444461 - 7.45
Q1	Steuerquarz	44 MHz $\pm$ 2 x 10 ⁻⁵	R 6326
Q2	Steuerquarz	9,05 MHz $\pm$ 1 x 10 ⁻⁴	R 6327
R98	Schichtwiderstand	5 Ω /0,3 W	WFE 221 E 5
R99	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,25 W	WF 50 k/0,25
R100	Schichtwiderstand	100 Ω /0,1 W	WF 100/0,1
R101	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,25 W	WF 50 k/0,25
R102	Schichtwiderstand	3 k Ω /0,25 W	WF 3 k/0,25
R103	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,5 W	WF 500 k/0,5
R104	Schichtwiderstand	12,5 k Ω /0,5 W	WF 12,5 k/0,5
R105	Schichtwiderstand	200 k Ω /0,25 W	WF 200 k/0,25
R106	Schichtwiderstand	40 k Ω /0,5 W	WF 40 k/0,5
R107	Schichtwiderstand	200 k Ω /0,5 W	WF 200 k/0,5
R108	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,5 W	WF 1 k/0,5
R109	Schichtwiderstand	2,5 k Ω /1 W	WF 2,5 k/1
R110	Schichtwiderstand	200 k Ω /0,5 W	WF 200 k/0,5
R111	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,25 W	WF 50 k/0,25
R112	Schichtwiderstand	2 M Ω /0,25 W	WF 2 M/0,25
R113	Schichtwiderstand	2,5 k Ω /0,25 W	WF 2,5 k/0,25
R114	Schichtwiderstand	100 k Ω /0,5 W	WF 100 k/0,5
R115	Schichtwiderstand	100 k Ω /0,5 W	WF 100 k/0,5
R116	Schichtwiderstand	300 Ω /0,25 W	WF 300/0,25
R117	Schichtwiderstand	5 k Ω /0,5 W	WF 5 k/0,5
R118	Schichtwiderstand	300 Ω /0,25 W	WF 300/0,25
R119	Schichtwiderstand	100 Ω /0,25 W	WF 100/0,25

R 9422
764
Bl.26

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R120	Schichtwiderstand	400 Ω /0,25 W	WF 400/0,25
R121	Schichtwiderstand	30 k Ω /0,5 W	WF 30 k/0,5
R122	Schichtwiderstand	2 k Ω /0,5 W	WF 2 k/0,5
R123	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,25 W	WF 1 k/0,25
R124	Schichtwiderstand	125 k Ω /0,5 W	WF 125 k/0,5
R125	Schichtwiderstand	5 k Ω /0,5 W	WF 5 k/0,5
R126	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,25 W	WF 500 k/0,25
R127	Schichtwiderstand	160 Ω /0,25 W	WF 160/0,25
R128	Schichtwiderstand	40 k Ω /0,5 W	WF 40 k/0,5
R129	Schichtwiderstand	3 k Ω /0,5 W	WF 3 k/0,5
R130	Schichtwiderstand	3 k Ω /0,25 W	WF 3 k/0,25
R131	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,5 W	WF 500 k/0,5
R132	Schichtwiderstand	12,5 k Ω /0,5 W	WF 12,5 k/0,5
R133	Schichtwiderstand	3 k Ω /0,25 W	WF 3 k/0,25
R134	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,5 W	WF 500 k/0,5
R135	Schichtwiderstand	12,5 k Ω /0,5 W	WF 12,5 k/0,5
R136	Schichtwiderstand	250 k Ω /0,25 W	WF 250 k/0,25
R137	Schichtwiderstand	1,25 M Ω /0,5 W	WF 1,25 M/0,5
R138	Schichtwiderstand	60 k Ω /0,5 W	WF 60 k/0,5
R139	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,25 W	WF 500 k/0,25
R140	Schichtwiderstand	200 k Ω $\pm$ 1 %/0,5 W	WF 200 k/1/0,5
R141	Schichtwiderstand	160 Ω /0,25 W	WF 160/0,25
R142	Schichtwiderstand	12,5 k Ω /0,5 W	WF 12,5 k/0,5
R143	Schichtwiderstand	160 Ω /0,1 W	WF 160/0,1
R144	Schichtwiderstand	3 k Ω /0,5 W	WF 3 k/0,5
R145	Schichtwiderstand	1 M Ω /0,25 W	WF 1 M/0,25
R146	Schichtwiderstand	100 Ω /0,1 W	WF 100/0,1

R 9422
764
Bl.27

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R148	Schichtwiderstand	160 Ω /0,25 W	WF 160/0,25
R149	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,25 W	WF 500 k/0,25
R150	Schichtwiderstand	12,5 k Ω /0,5 W	WF 12,5 k/0,5
R151	Schichtwiderstand	3 k Ω /0,5 W	WF 3 k/0,5
R152	Schichtwiderstand	5 k Ω /0,25 W	WF 5 k/0,25
R153	Schichtwiderstand	5 k Ω /0,5 W	WF 5 k/0,5
R154	Schichtwiderstand	100 k Ω /0,5 W	WF 100 k/0,5
R155	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,5 W	WF 50 k/0,5
R156	Schichtwiderstand	5 k Ω /0,5 W	WF 5 k/0,5
R157	Schichtwiderstand	300 Ω /0,25 W	WF 300/0,25
R158	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,5 W	WF 50 k/0,5
R159	Schichtwiderstand	100 Ω /0,25 W	WF 100/0,25
R160	Schichtwiderstand	125 Ω /0,25 W	WF 125/0,25
R161	Schichtwiderstand	100 Ω /0,25 W	WF 100/0,25
R162	Schichtwiderstand	3 k Ω /0,5 W	WF 3 k/0,5
R163	Schichtwiderstand	12,5 k Ω /0,25 W	WF 12,5 k/0,25
R164	Schichtwiderstand	3 M Ω /0,25 W	WF 3 M/0,25
R165	Schichtwiderstand	100 k Ω /0,5 W	WF 100 k/0,5
R166	Schichtwiderstand	50 Ω /0,25 W	WF 50/0,25
R167	Schichtwiderstand	600 Ω $\pm$ 1 %/0,25 W	WF 600/1/0,25
R168	Schichtwiderstand	4 k Ω /0,5 W	WF 4 k/0,5
R169	Schichtwiderstand	1 M Ω /0,25 W	WF 1 M/0,25
R170	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,5 W	WF 1 k/0,5
R171	Schichtwiderstand	100 Ω /0,25 W	WF 100/0,25
R172	Schichtwiderstand	500 Ω /0,25 W	WF 500/0,25
R173	Schichtwiderstand	3 k Ω /0,5 W	WF 3 k/0,5
R174	Schicht-Drehwiderstand	1 k Ω lin.	WS 9122 F/1 k

R 9422
764
Bl. 28

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R175	Schichtwiderstand	1 M Ω /0,25 W	WF 1 M/0,25
R176	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,5 W	WF 1 k/0,5
R177	Schichtwiderstand	500 Ω /0,25 W	WF 500/0,25
R178	Schichtwiderstand	1,6 k Ω /0,5 W	WF 1,6 k/0,5
R179	Schichtwiderstand	1 M Ω /0,25 W	WF 1 M/0,25
R180	Schichtwiderstand	400 Ω /1 W	WF 400/1
R181	Schichtwiderstand	50 Ω /0,25 W	WF 50/0,25
R182	Schichtwiderstand	600 Ω /1 W	WF 600/1
R183	Schichtwiderstand	2 x 2 k Ω /1 W	2x WF 2 k/1 parallel
R184	Schichtwiderstand	1 M Ω /0,25 W	WF 1 M/0,25
R185	Schichtwiderstand	400 Ω /1 W	WF 400/1
R186	Schichtwiderstand	250 k Ω /1 W	WF 250 k/1
R187	Schichtwiderstand	10 k Ω /0,5 W	WF 10 k/0,5
R188	Schichtwiderstand	2 x 4 k Ω /2 W	2x WF 4 k/2 parallel
R189	Schichtwiderstand	10 Ω /0,25 W	WF 10/0,25
R190	Schichtwiderstand	125 Ω $\pm$ 2 %/0,25 W	WF 125/2/0,25
R191	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,25 W	WF 1 k/0,25
R192	Schichtwiderstand	4 k Ω /0,25 W	WF 4 k/0,25
R193	Schichtwiderstand	200 Ω /0,25 W	WF 200/0,25
R194	Schichtwiderstand	12,5 k Ω /0,1 W	WF 12,5 k/0,1
R195	Schichtwiderstand	20 k Ω /0,1 W	WF 20 k/0,1
R196	Schichtwiderstand	10 Ω /0,1 W	WF 10/0,1
R197	Schichtwiderstand	200 Ω /0,25 W	WF 200/0,25
R198	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,5 W	WF 1 k/0,5
R199	Schichtwiderstand	12,5 k Ω /0,1 W	WF 12,5 k Ω /0,1
R200	Schichtwiderstand	200 Ω /0,25 W	WF 200/0,25
R201	Schichtwiderstand	4 k Ω /0,25 W	WF 4 k/0,25

R 9422
764
Bl.29

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
R202	Schichtwiderstand	1 k Ω /0,25 W	WF 1 k/0,25
R203	Schichtwiderstand	50 k Ω /0,25 W	WF 50 k/0,25
R204	Schichtwiderstand	80 k Ω /0,5 W	WF 80 k/0,5
R205	Schichtwiderstand	60 k Ω /0,5 W	WF 60 k/0,5
R206	Schichtwiderstand	10 k Ω /0,5 W	WF 10 k/0,5
R208	Schichtwiderstand	etwa 10 k Ω /0,25 W	WF 10 k/0,25
R209	Schichtwiderstand	25 k Ω /0,25 W	WF 25 k/0,25
R210	Schichtwiderstand	60 Ω /0,25 W	WF 60/0,25
R211	Schichtwiderstand	60 Ω /0,25 W	WF 60/0,25
R212	Schichtwiderstand	10 Ω /0,25 W	WF 10/0,25
R213	Schichtwiderstand	400 Ω /0,1 W	WF 400/0,1
R214	Schichtwiderstand	10 k Ω /0,1 W	WF 10 k/0,1
R215	Schichtwiderstand	nach Bedarf	WF ... k/0,1
R216	Schichtwiderstand	nach Bedarf	WF ... k/0,1
R217	Schichtwiderstand	nach Bedarf	WF ... k/0,1
R218	Schichtwiderstand	20 Ω /0,1 W	WF 20/0,1
R219	Schichtwiderstand	20 Ω /0,1 W	WF 20/0,1
R220	Schichtwiderstand	20 Ω /0,1 W	WF 20/0,1
R221	Schichtwiderstand	200 Ω /0,5 W	WF 200/0,5
R222	Schichtwiderstand	25 k Ω /0,5 W	WF 25 k/0,5
R223	Schichtwiderstand	10 Ω /0,1 W	WF 10/0,1
R224	Schichtwiderstand	500 k Ω /0,5 W	WF 500 k/0,5
R225	Schicht-Drehwiderstand	500 k Ω lin.	WS 9122 F/500 k
R226	Schichtwiderstand	50 Ω /0,1 W	WF 50/0,1
R227	Schichtwiderstand	10 Ω /0,1 W	WF 10/0,1
R228	Schichtwiderstand	10 Ω /0,1 W	WF 10/0,1
R229	Schichtwiderstand	10 Ω /0,1 W	WF 10/0,1

R 9422
764
Bl. 30

Kenn- zei- chen	Benennung	Wert	R&S-Sach-Nr.
Rö20	Pentode		EF 80
Rö21	Pentode		EF 80
Rö22	Pentode		EF 80
Rö23	Pentode		EF 80
Rö24	Pentode		EF 80
Rö25	Pentode		EF 80
Rö26	Triode-Hexode		ECH 81
Rö27	Pentode		EF 80
Rö28	Pentode		EF 80
Rö29	Pentode		EF 80
Rö30	Triode-Hexode		ECH 81
Rö31	Triode-Hexode		ECH 81
Rö32	Pentode		EF 80
Rö33	Pentode		EF 80
Rö34	Pentode		EF 800
Rö35	Pentode		EF 800
Rö36	Pentode		EF 80
Rö37	End-Pentode		E 80 L
Rö38	End-Pentode		E 80 L
Rö39	Pentode		EF 80
Rö40	Pentode		EF 80
Rö41	Pentode		EF 80
Rö42	Pentode		EF 80

R 9422
764
Bl. 31